

Contenuto della confezione



Router



Antenne (4)



Cavo Ethernet



Alimentatore (varia in base all'area geografica)

Funzioni Pro Gaming

Il router viene fornito con le seguenti funzioni Pro Gaming. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.netgear.com/support/product/xr500.



Dashboard gaming. Visualizzate una panoramica delle impostazioni del router.



Filtri Geo. Riducete i rallentamenti impostando un limite di distanza tra voi e i server di gioco o altri giocatori.



Quality of Service (QoS). Impostate una larghezza di banda per ciascun dispositivo e applicazione connessa al router.



Supporto del client VPN per gaming. Proteggete l'identità della rete e impediti gli attacchi DDoS.



Monitor di rete. Controllate i dispositivi che consumano molta larghezza di banda e identificate le cause dei rallentamenti.

Guida introduttiva

NIGHTHAWK Router gaming Modello XR500



NETGEAR®

① Configurare l'hardware

- a. Rimuovere i protezioni delle antenne dalle relative sedi sul retro del router.
- b. Installare e posizionare le antenne.



Per prestazioni WiFi ottimali, posizionare le antenne come riportato di seguito.

- c. Scollegare il modem, rimuovere e reinserire la batteria di backup se in uso, quindi ricollegare il modem.
- d. Utilizzare il cavo Ethernet per collegare il modem alla porta Ethernet gialla sul router.

Nota: se la connessione a Internet non richiede un modem, collegare il cavo Ethernet principale alla porta Internet gialla sul router.

- e. Collegare il router a una presa di corrente.

Il LED di alimentazione del router  si illumina in bianco quando il router è pronto.



② Configurare la rete

- a. Assicurarsi che il LED WiFi sul pulsante **WiFi On/Off** sia acceso.
- b. Individuare l'etichetta sul router che mostra il nome di rete e la password WiFi del router.



Nota: la posizione dell'etichetta può variare.

- c. Utilizzare il nome della rete WiFi e la password sull'etichetta per connettere il computer o il dispositivo mobile WiFi alla rete WiFi del router.
- d. Avviare un browser Web.
Viene visualizzata automaticamente la procedura di installazione guidata.
- e. Se l'installazione guidata non viene visualizzata, visitare il sito Web www.routerlogin.net.
Se viene visualizzata una finestra di accesso, immettere **admin** come nome utente amministratore e **password** come password amministratore.
- f. Seguire le istruzioni visualizzate per installare il router e connetterlo a Internet.

Il LED Internet del router si illumina in bianco quando il router è connesso a Internet.



Supporto

Grazie per aver acquistato questo prodotto NETGEAR. Visitare il sito Web www.netgear.com/support per registrare il prodotto, ricevere assistenza, accedere ai download e ai manuali per l'utente più recenti e partecipare alla nostra community. Consigliamo di utilizzare solo risorse di assistenza NETGEAR ufficiali.

Per chattare con altri clienti NETGEAR e scambiare informazioni sui prodotti, visitare <http://community.netgear.com>.

Per consultare la Dichiarazione di conformità UE attuale, visitare la pagina: http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Per informazioni sulla conformità alle normative, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Prima di collegare l'alimentazione, consultare il documento relativo alla conformità normativa.



201-22678-03

Gennaio 2018



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Irlanda

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134,
Stati Uniti

© NETGEAR, Inc. NETGEAR e il logo NETGEAR sono marchi di NETGEAR, Inc. Qualsiasi marchio non NETGEAR è utilizzato solo come riferimento.