



User Manual



Please read the operating instructions carefully, particularly the safety precautions, before using the appliance.

ILLUSTRATED GUIDE



- 1. Status Display
- 2. Flash Button
- 3. Power Socket
- 4. Rear Air Outlet
- 5. Outlet Fan
- 6. Power Connector
- 7. Power Cable 180cm
- 8. Power Supply 110~220v
- 9. Energy Ignition
- 9. Energy Level Button +
- 9. Energy Level Button -
- 10. Contact Sensor
- 11. Flash Window
- 12. HR Lamp
- 13. SR Lamp (optional)
- 14. AC Lamp (optional)



D LIGHT 360 USER MANUAL

Dear Light 360 Customer thank you for purchasing this product. We are certain that you will appreciate the quality and reliability of this device, designed and manufactured by putting customer satisfaction in the foreground.



Please read the operating instructions carefully, particularly the safety precautions, before using the appliance. Keep this manual along with the relative illustrative guide, for the entire life span of the appliance, for consultation purposes. In case the appliance is transferred to a third party, also consign the entire documentation. Should certain parts of this booklet be difficult to understand or should doubts arise, contact the company before using the product, at the address indicated on the last page.

INDEX

Safety Warnings	Pag. 2-3
Contraindications	Pag. 4-5-6
Other Safety Precautions	Pag. 6-7
Installation	Pag. 8
Operating Modes	Pag. 9
How to Prepare Treatments	Pag. 10
Epilation Treatment Procedure	Pag. 11
Photorejuvenation Treatment Procedure	Pag. 12
Acne Treatment Procedure	Pag. 13
Possible Side Effects	Pag. 14-15
Treatment Areas	Pag. 16
Patch Test	Pag. 17
Maintenance	Pag. 18
Problems and Solutions	Pag. 19
Technical and Environmental Specifications	Pag. 20

SAFETY WARNINGS

- This appliance is not intended for use by anyone under the age of 16; by persons with reduced physical, sensory, mental capabilities, or by inexperienced persons. Unless they have been given supervision or instruction concerning safe and proper use of the device by a person responsible for their safety. Children should not use, play with, maintain or clean the devise.
- If you are using the appliance in bathroom premises, disconnect the plug from the socket after use, proximity to water is also dangerous even the appliance is switched off.
- In order to ensure better protection, it is advisable to install the power circuit feeding the bathroom a residual current device, the residual current should not exceed 30 ma (Ideal 10 ma). Ask your installer for advice.



CAUTION! Do not use this appliance in the vicinity of bathtubs, showers, sinks or other containers containing water! Do not immerse the appliance in the water!

- After removing the appliance from the packaging, make sure that the product is complete and in perfect condition. Check the integrity of the supply, the design and any presence of transport damages. In case of doubt, contact the authorized service department.
- Before connecting the appliance, ensure that the power supply voltage corresponds with the rating quoted on the equipment identification nameplate. The nameplate is located on the appliance's power supply.
- Do not expose the appliance to moisture or atmospheric agents (rain, sun).
- Always disconnect appliance from the power supply when not in use and before cleaning or servicing.
- This appliance must be used only for the purpose for which it has been designed as a pulsed light fixture for home use. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- This device is not suitable for use in the presence of flammable anesthetic mixture with air or oxygen or nitrous oxide.
- Do not use the appliance with wet hands, damp or bare feet.

- Do not pull the power cord or the appliance to unplug it from the power socket.
- In case of appliance failure or malfunction, switch it off and do not tamper with it. For repairs, please contact the D Light technical support center.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by an authorized technical service center, in order to prevent any risk.
- The appliance can be used only on human hair. Do not use it on animals.
- Do not obstruct the ventilation holes.
- Do not use appliance if it is cracked or broken..
- Do not use the appliance if the light is damaged, or the surface treatment is cracked, chipped or missing.
- Never look directly at the light coming from the treatment area.
- Never point the treatment surface by trying to emit a light impulse from an open space.
- In case of side effects or complications, it is advisable to contact your doctor or dermatologist.
- Protective eyewear is highly recommended when using the appliance.

CONTRAINDICATIONS



Important Safety Information Read before use

This appliance is not intended to be used by anyone. Read and take into account the information included on the following paragraph before use. For more information and personal advice you can visit the website www.dlight-ipl.com

If you are unsure if the appliance is safe for you to use, please ask your doctor or dermatologist

DO NOT USE DEVICE IF ANY OF THE FOLLOWING CONDITIONS IS PRESENT AT THE TIME OF TREATMENT:

- Pregnant or breast-feeding
- If you were exposed to strong sunlight or an artificial tanning machine during the past 28 days.
- If you have a tattoo or permanent makeup on the area to be treated.
- If you have dark brown or black spots, such as large freckles, birth marks, or warts on the area to be treated.
- If you have eczema, psoriasis, lesions, open wounds or active infections, such as cold sore in the area to be treated. Wait for the affected area to heal before using the appliance.
- If you have a history of keloidal scar formation, a known sensitivity to light (photosensitivity) or are taking medication that makes the skin more sensitive to light, including anti-inflammatory agents (such as aspirin, ibuprofen, paracetamol, acetaminophen), tetracyclines, phenothiazines, thiazide, diuretics, sulphonylureas, sulfonamides, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Alpha-Hydroxi Acids (AHAs), Beta-Hydroxi Acid (BHA), Retin-A ®, Accutane ® and/or topical retinoids.
- If you have abnormal skin conditions, such as vitiligo or albinism.
- If you have varicose veins in the treatment area.
- If you are currently or have recently been treated with Alpha-Hydroxi acids (AHA), Beta-Hydroxi acids (BHA), Retin-A ,topical retinoids or azelaic acidH.
- If you have abnormal skin conditions, caused by diabetes, for example, or other systematic or metabolic diseases

- If you have been treated with Accutane ® (isotretinoin) within the past 6 months..
- If you have been taking on steroid regimen within the past 3 months.
- If you have a history of herpes outbreaks in the area of treatment, unless you have consulted your physician and received preventive treatment before using the appliance.
- If you suffer from epilepsy.
- If you have an active implant, such as a pacemaker, an incontinence device, insulin pump, etc.
- If you have a disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc..
- If you have a history of skin cancer or areas of potential skin malignancies.
- If you have received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months.
- If you have any other condition which in your physician's opinion would make it unsafe for you to be treated. In case of doubt, consult with your physician.

SKIN TONE

The appliance removes unwanted hair by selectively addressing hair pigment. Varied quantities of pigment (melanin) are also present in the surrounding tissue of. The quantity of pigment in a particular person's skin, which is manifested by their complexion, determines the degree of the risk they are exposed to using any method of light-based epilation.



Before using the appliance, compare your complexion with the skin tone chart shown on the product packaging



Do not use the appliance on a naturally dark complexion!

Treating the dark skin with the appliance may cause sunburn, blisters and skin color changes (hyper or Hypo-pigmentation).

TANNED SKIN

Tanned skin particularly following sun exposure, contains large amounts of melanin. This applies to all skin types and all complexion, including those who do not seem to tan quickly. The presence of large quantities of melanin exposes the skin to higher risk when using any method of light based treatment.

Avoid exposure to sun and/or tanning lights for 4 weeks before using the appliance!

EYE CAUTION



Never use the appliance around or near the eyes!
The appliance can be used for the treatment of facial area.
Extra caution should be taken during the treatment to avoid eye area.

NIPPLES GENITALS AND LIPS



Do not use the appliance on nipples or genital organs (male or female) and on the lips.

OTHER SAFETY PRECAUTIONS

ENERGY LEVEL

Choose your energy levels CAREFULLY! Energy level refers to the light pulse that is projected on the skin during use, from the lower level to the highest level. The notches on the status display (1) indicate the energy level at which the machine is set. As the energy level increases, it improves results as well as the risk of side effects (See "Possible Side Effects" below).



Always begin treatment using the lowest energy level!

Only if you experience little or no discomfort during and after use of the device energy at the lowest energy setting, you can increase the energy level, and so on for each subsequent session. For detailed instructions on energy level setting, see "Energy Level".

- Always shave the area to be treated and make sure the skin is clean and dry before using the appliance.
- Cover tattoos, lips and nipples before applying the appliance.
- Cover dark brown or black spots, such as large freckles, birth marks, moles or warts before using the appliance.
- Never use flammable liquids such as alcohol (including perfumes, sanitizers, or other applications containing alcohol), or acetone to clean the skin before using the appliance.
- Do not use the appliance on any body part where you might later want hair.

PATCH TEST

Before you begin the treatment, it is recommended that you perform a patch test to identify your skin's highest level of tolerance to the pulsed light. For instructions on how to perform a patch test, see "Inspection before use" section.

DURING TREATMENT





Not treat the same area of skin more than once per session! Do not repeat the spots.

- If blisters are formed on the skin, or if the skin burns, IMMEDIATELY STOP USING THE APPLIANCE.
- Always make sure that the treatment surface points toward the skin, and is completely in contact with it.
- Remove the surface treatment (11) from the skin if it becomes excessively hot.

INSTALLATION

1) Assembling the Lights




Pay attention to the direction of insertion. There are 3 plastic pivot hinges (A C D) found behind the light and an electronic card (B). During installation of the light, be careful to match these elements with their corresponding housings on the machine's attachment. Installation and removal of the light does not require equipment and is hand-made when the Machine is off and disconnected from the power socket, note that the lights are dismantled by pulling outward on one side as indicated in the drawing on the side, do not remove the light by pulling horizontally because it would risk damaging the plastic.



2) Insert the Power Connector (6) in the power socket (3)



TYPES OF TREATMENT



Depending on the type of light mounted, the appliance automatically selects the correct functional mode.

- HR for Epilation Mode (Hair Removal)
- SC for Photo Rejuvenation Mode (Skin Care)
- RA for Acne Mode (Remove Acne)

1) HR MODE - EPILLATION

Inserting the HR Light (yellow optical filter color), D Light 360 automatically activates the Epilation mode and shows HR on the status display. In HR mode, you can choose between 5 power levels and whether to operate a single or sliding flash. The wavelength of this light is between 510nm ~ 1200nm and specifically hits hair follicles.

2) SC MODE - PHOTO REJUVENATION (SR)

Inserting the SR light (orange optical filter color), D Light 360 automatically activates photorejuvenation mode and shows SC on the status display. In SR mode, you can choose between 5 power levels and whether to operate a single or sliding flash. The wavelength of this light is 560nm, specifically treats blemishes such as skin discoloration, small thin wrinkles, grayish/off color and stimulates the production of new collagen that replenish the skin, improves texture and overall tone.

3) RA MODE - ACNE (AC)

Inserting the AC light (Red optical filter color), D Light 360 is automatically activated in AC mode and shows RA on the status display. In AC mode, you can choose between 5 power levels and whether to operate with single or sliding flash. The wavelength of this light is 430mm, specifically kills bacteria causing acne, also dried heat of the pulsed light accelerates healing.

HOW TO PREPARE THE TREATMENTS

Before starting treatments, prepare the treatment area by thoroughly cleaning the skin and remove makeup. Hair must be shaved with a razor or a hair clipper, it is preferable to use a clipper as you immediately obtain an optimal length of 1mm, and maximizes the absorption of pulsed light (in epilation treatment), using the clipper will also avoid any skin irritation.

Given that the pulsed light is absorbed by dark colors, it is necessary to protect small, dark birthmarks and tattoos, cover it with white eyepencil makeup, or with a specific product like the D Light Patch Pro.



Do not let the pulsed light pass on large or irregular areas! In the presence of doubt, ask your dermatologist before initiating treatments!



Do not use the appliance on naturally dark complexion or on tanned skin!



Do not use the pulsed light on varicose veins and any type of skin lesions

SELECT ENERGY LEVEL

It is always advisable to begin at the lowest energy level and gradually increase to find the right intensity according to your own tolerance. The energy level is selected by repeatedly pressing the ignition button (9) after the machine has been started.

As the energy level increases, so does the results, as well as the risk of possible side effects.



If blistering occurs on the skin, or if you feel burning, IMMEDIATELY STOP using the device.

EPILATION TREATMENT



The D Light 360 epilation treatment is suitable for all body areas that have hair except the scalp, male beard, eyebrows, genital and perianal areas.

Any birthmarks or tattoos on the area to be treated must be covered before starting the treatment, to protect them, you can use an opaque white makeup pencil or a specific product like the D light Patch Pro. Before starting the treatment, it is advisable to wear certified laser safety glasses or pulsed light safety eyewear, as an alternative, you can close your eyes when the flash is emitted. Define the area to be treated (can also help by drawing a grid with a white makeup pencil) and select the appropriate energy level of the skin type when you are ready.

It is always advisable to start at the lowest energy level and depending on your tolerance, if you experience no discomfort, you can increase the energy level, treatment is more effective at highest energy level, but the flash takes longer to load. You can choose between two modes of operation: single flash or scroll. Using the single flash mode, a flash is emitted everytime the Flash button (2) is pressed. The scroll mode is activated by holding the Flash button (2) down for 3 seconds, then you can release it and the device will emit flash repeatedly whenever the Flash window will come into contact with the skin. To turn off scroll mode, just press the Flash button (2) once and the appliance resumes to function on single flash mode.

When the Flash window is correctly in contact with the skin and the machine is ready for the Flash, the display starts flashing. It is recommended to radiate 1, maximum 2 times on each treated area then proceed and move to the next area.

EPILATION TREATMENT CYCLE

For the first 3 months, it is advisable to proceed with 1 treatment per week or every 2 weeks if you are also doing photorejuvenation or acne treatments on the same area, it is important to spend at least one week between other treatments by alternating Epilation to the others. The skin should be hairless after finishing the first 3 month cycle, therefore there will only be maintenance sessions needed when the hairs begin to reappear (usually a session every 2 or 3 months, depends on the individual growth rhythm).

PHOTO REJUVENATION TREATMENT



The typical areas of photorejuvenation treatment with D Light 360 are the face, the neckline and back of the hands. With photorejuvenation treatment (SR) it is possible to attenuate the first signs of aging by stimulating the production of new collagen, which renews, firms and replenishes the skin, it is also be possible to lighten discolorations, overall skin texture and brighten the complexion in case of a grayish or washed tone.

Any birthmarks or tattoos on the area to be treated must be covered before starting the treatment, to protect them, you can use an opaque white makeup pencil or a specific product like the D light Patch Pro. Before starting the treatment, it is advisable to wear certified laser safety glasses or pulsed light safety eyewear, as an alternative, you can close your eyes when the flash is emitted. Define the area to be treated (can also help by drawing a grid with a white makeup pencil) and select the appropriate energy level of the skin type when you are ready.

You can choose between two modes of operation: single flash or scroll. Using the single flash mode, a flash is emitted everytime the Flash button (2) is pressed. The scroll mode is activated by holding the Flash button (2) down for 3 seconds, then you can release it and the device will emit flash repeatedly whenever the Flash window will come into contact with the skin. To turn off scroll mode, just press the Flash button (2) once and the appliance resumes to function on single flash mode.

When the Flash window is correctly in contact with the skin and the machine is ready for the Flash, the display starts flashing. It is recommended to radiate once, maximum 2 times on each treated area then proceed move to the next area.

PHOTOREJUVENATION TREATMENT CYCLE

It is advisable to have 1 treatment per week until the results are achieved. If you are taking epilation or acne treatments on the same area, it is important to spend at least one week between photo rejuvenation treatment and other treatments. Once you have reached the desired results you can suspend the weekly treatments and schedule maintenance treatments according to individual needs.

ACNE TREATMENT



The D Light 360 Acne treatment can be used in all areas of the body where blemishes are present, pay particular attention and wear protective glasses when treating areas near the eyes. The acne light works on a specific wavelength to kill bacteria that causes acne (*Propionibacterium acnes*), also the heat dry pulsed light boils accelerandone the healing and narrowing the pores by preventing the new problem to arise.

It is advisable to avoid treatment on birthmarks or tattoos, if these are present on the area to be treated, you can use an opaque white makeup pencil or a specific product like the D light Patch Pro to protect them. Before starting the treatment, it is also advisable to wear certified laser safety glasses or pulsed light safety eyewear, as an alternative, you can close your eyes when the flash is emitted. When ready, define an area to be treated (can also help by drawing a grid with a white makeup pencil) and select the appropriate energy level of the skin type.

You can choose between two modes of operation: Single flash or scroll.

To use the single flash mode, a flash is emitted every press of the Flash button (2). Holding the flash button (2) down for 3 seconds activates the scroll mode. When you release it, the device will emit a flash then the Flash window enters into contact with the skin. To turn off scroll mode, just press the Flash button (2) once and the appliance resumes to operate in single flash mode.

When the Flash window is in correct contact with the skin and the machine is ready for the Flash, the display starts flashing. It is advisable to radiate once, maximum 2 times each, then proceed and move to the next area.

CYCLE OF ACNE TREATMENTS

It is advisable to take 1 treatment per week until the desired results are achieved, if you are also taking epilation or photorejuvenation treatments, it is important to spend at least one week between treatment and other treatments by alternating acne treatment. Once you have reached the desired results you can suspend weekly treatments and schedule maintenance treatments according to individual needs.

AFTER TREATMENT



After treatment, do not expose the skin to the sun and/or tanning lights. For the following two weeks after each treatment session, in case of exposure to the sun, protect the treated skin with a minimum of SPF30 cream.

POSSIBLE SIDE EFFECTS

When used in accordance with the instructions, side effects and complications associated with the use of the appliance are rare. However, any cosmetic procedure, including those intended for household use, involve some risk. Consequently, it is important to understand and accept the risks and complications that may occur with designed pulsed light epilation systems for household use.

NEGATIVE OCCURRENCE	PROBABILITY OF OCCURRENCE	NEGATIVE EFFECT	PROBABILITY OF EFFECT
Multiple pulses accumulated one over the other or overlapped on the same skin area.	Minimum	Minimal Skin Discomfort	Minimum
		Skin Redness	Minimum
		Increased Skin Sensitivity	Minimum
		Wounds and Burns	Rare
		Scars	Rare
		Pigmentation Disorder	Rare
		Excessive swelling and redness	Rare
		Infection	Negligible
		Bruises	Negligible

Minimal Skin Discomfort

Despite the domestic pulsed light treatments are generally tolerated very well, most users try a annoyance during use, generally described as a slight warm sensation or a pinch in the treated skin areas. This sensation can be an alert during application or for a few minutes after application. Any sensation beyond this minimal annoyance is not normal and it means that you need to interrupt the use because your skin is not able to tolerate epilation treatment, or the energy level is too high.

Skin Redness

Skin may be reddened immediately after using appliance or during the following 24 hours. Redness generally disappears within 24 hours. Consult your physician if the redness does not disappear within 2 or 3 days..

Increased Skin Sensitivity

The skin of the treated area becomes more sensitive and can be dry or scaly.

Skin wounds and burns

Burns or wounds may occur after application. They may take a few weeks to heal, and, in very rare cases, may leave a visible permanent scar.

Scars

Although it is very rare, permanent scars may be formed. Generally when scars are formed, they have a flat lesion and white skin (hypertrophic). However, the scar may be very large and red (hypertrophic) or large and extends beyond the margins of the wound itself (keloid). Subsequent aesthetic treatments can be necessary to improve the appearance of the scar.

Pigmentation Changes

In some rare cases there is a risk of temporary pigmentation (greater pigment or Brown bleaching) or IPO-pigmentation (whitening) in the surrounding skin area leeping. The risk of skin pigmentation change is higher for people with dark skin complexion.

Redness and excessive swelling

In some rare cases the skin can become very red and swollen. This is more common in sensitive areas of the body. Redness and swelling should decrease between 2 and 7 days later, it must be cured with frequent applications of ice. You can gently wipe the area, but avoid exposing to the sun.

Infection

Infection of the skin is very rare but it is a possible risk due to scalding or injury caused by the device.

Bruises

Very seldom use of the device may cause blue-violet bruises that may last from 5 to 10 days.

NOTE:

- Treating the same body part more frequently than recommended does not improve results. Due to hormonal and physiological changes or other type, hair follicles, latents can become active. Hair removal sessions or occasional maintenance treatment can therefore be necessary.
- Individual reaction depends on hair type and biological factors that can affect the hair growth cycle. Compared to the recommended epilation program, some people may react faster or slower.
- The appliance is not effective on very clear hair, on naturally white, gray, light blond and red hair (see color scale on the packaging). If the hairs of your body are one of these colors, the device will not be effective.

INSPECTION BEFORE USE


ENERGY LEVEL

he appliance can be set to 5 energy levels, from 1 (the lowest) to 5 (the highest), represented by the 5 triangles arranged like a fan on the status display (1). The energy increases and decreases repeatedly pressing energy level button (9) Increasing the power of treatment increases the effectiveness of the CIA, but also possible side effects, it is advisable to perform a patch test to identify the appropriate energy level according to proper tolerance.




NUMBER OF DISPOSABLE SPOTS

The meter shows the number of disposable spots available to the light inserted. Spot counting is stored in an internal chip in the light, then dismantling and reassembling the light, the count is never lost, but reverts from the point where it was left. Each light has its own count, when the light is 0, it must be replaced.



ERROR MESSAGE

When the counter displays the message "error" instead of the number of disposable spots, it means that the machine cannot detect the light inserted. The problem may occur if the light is not properly inserted, or if it is extracted while the machine is running. If the light has been inserted correctly and the message persists, it means that it is defective and must be replaced.



HOW TO PERFORM A PATCH TEST

Because the skin tone varies from area to another, you should perform a patch test to each body area to be treated. First check your skin tone comparing it with the skin color chart on the instruction manual and packaging.

- Identify a small area to be treated.
- Shave the area to be treated.
- After having set to the lowest level, apply the handpiece to the area and emit the first pulse. If you do not feel any kind of discomfort, increase the energy to the next level, move the handpiece to the adjacent part of skin and emit a new flash.

Increase the energy level on every part of the next skin until reaching the highest level (but it must remain bearable depending on skin type). During treatment it is possible (and normal) to feel a warm sensation on the skin. If there is a feeling of discomfort, it means that the highest energy level endured the previous one.

- After 24 hours check the area: the persistence of redness indicates that the skin tolerated the highest energy level on the previous one. Although it is extremely rare, if hypersensitivity persists for more than 24 hours, it is advisable to consult a physician.

CAUTION: The energy directly delivered affects the result, but because of the principle treatment, you should not exceed the maximum threshold that your skin is able to tolerate. This threshold is normally high for light skins and low for dark skins, because the presence of melanin darkens the skin, increases heat production. Do not exceed the highest threshold that your skin can tolerate without any kind of discomfort.

MAINTANANCE

CLEANING AND CONSERVATION

It is recommended that you clean the Flash window after each epilation session:

- Switch off the appliance by holding the ignition button down (9) and disconnect the Power plug (6)
- Gently wipe the flash window of the device (11) with a clean dry cloth. For proper cleaning of the flash area, it is highly recommended to use Kera Flux detergent at luce-pulsata.net
- Store the appliance in a cool dry place, away from heat and water sources.
- When the light is empty, the counter reaches zero.

NOTE:

If large stains appear inside the treatment surface (11) or if the latter is cracked or broken, do not use the appliance and contact the D Light Service center. After replacing the lamp, always set the energy level to lower than the one used normally. In the next session, increase the energy level again only if the there is no abnormal discomfort during or after treatment.



Never immerse the appliance or any of its parts in water!

PROBLEMS AND SOLUTIONS

PROBLEM	CONTROL/SOLUTION
The appliance does not start	Connect to a better power socket Contact our customer support
The contact sensor does not detect the skin	Replace the lamp Contact our customer support
The appliance does not emit pulses	Check if the display does not blink when in contact with the skin Replace the lamp Contact our customer support
The device buttons are not pressure sensitive	Contact our customer support
The status displays the message "error"	Disconnect and reinser the light Replace the lamp Contact our customer support

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type of Light	HR - SR - AC
Wavelength	HR510nm~1200nm - SR560nm - AC430nm
Area spot	4.5cm ²
Energy density	4 ~ 6J/cm ²
Pulse number	300.000 HR / 300.000 SR / 300.000 AC
Energy level	1 ~ 5
Power supply	AC100V-240V,50Hz/60Hz
Rated input power	36W
Net weight	300g
Equipment size	17 x 4 x 8 cm
Package size	18 x 18 x 10 cm

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

- Operating Ambient Temperature: 10°C ~ 30°C
- Storage Ambient Temperature: -10°C ~ 55°C
- Degree of Operation Humidity: up to 80% at 37°C
- Degree of Moisture Storage: up to 90% at 55°C
- Atmospheric Operation Pressure: 700-1060 hPa
- Maximum operating altitude: up to 3900 mt.
- Do not expose device directly to the sun or other radiation



If the appliance has been stored in a room with temperature too cold for days without being used, you will need to bring it back to 15 ° C or more before you can use.

WARRANTY CERTIFICATE

This warranty is without prejudice to any rights established for the consumer by the consumption Code (Legislative Decree No. 206/2005) and art. 1510 bis and following the Civil Code. SMA S.p.R.L. With current headquarters in Via Bianche 336010 Carré (Vi) guarantees the buyer of the product (buyer) that under normal conditions of use the electronic appliances produced, assembled and distributed by SMA S.p.R.L. with "D light" brand (products) are free of material and workmanship defects and have been constructed in compliance with current regulations. The same products were thoroughly tested and subjected to stringent inspections by quality control. The present is the only valid guarantee. Nobody is authorized with Exclusion of the SMA s.r.l., to extend or modify the terms of the same, and even more to release other written or verbal warranties. In any case of product replacement, as well as the extension of the warranty, is excluded, as a result of the defect of conformity

WARRANTY PERIOD AND COVERAGE AREA

The products-intended as new products-are guaranteed for a period of 2 years from the date of purchase, which is proven by presenting the certificate and the fiscal receipt, while purchases by invoice and URP/IVA are guaranteed for a period of 1 year from the date of purchase pursuant to law. You do not accept purchase documents with modifications and/or additions. Failure to exhibit valid documents and proof of purchase in the above terms will result in the warranty and the charge of the entire buyer's repair costs. SMA S.p.R.L. does not respond to the loss of the warranty certificate and will not be liable to issue duplicates. After 2 years from the date of purchase, the product will no longer be covered by warranty and assistance may be given by the technical assistance centers (d light) authorised by the SMA S.p.R.L. That will charge the buyer with the current tariffs. Any form of warranty expires in any case after three years after the product has been eliminated from the official list of SMA S.p.R.L. Repairs made under warranty will not give any extension or renewal of the same.

WARRANTY SERVICES

All services covered by this warranty shall be subject to the actual defect of the product pursuant to this warranty. If the damage and/or defect is not caused by the user or by unauthorized personnel, the service will be provided free of charge. The cost of parts and accessories, shipping and transport of the product. The warranty may be asserted and will be effective only with the product is presented at one D Light Centre authorised by SMA S.p.R.L. or the direct seller. However, the product must be repaired at one of the light centers authorized by the SMA S.p.R.L. Under no circumstances shall the seller or buyer of the product be able to or by third parties other than authorized light centres, repairs or replacements of the product. In the case of infringement of this prohibition, the product will not be considered in warranty. It will be the buyer's responsibility to communicate to the D Light Center or to the direct seller of the product, any defects and vices of the same and the willingness to use the guarantee. The expenses and risks of transport to and from the aforementioned D Light centers will be charged to the buyer. The intervention of the authorized D light centres, the withdrawal of the product, its repairs, and its eventual substitution will occur within the time limits that are compatible with the service to be carried out, unless repairs and/or replacements are difficult. Any defective component replaced will be owned by the SMA S.p.R.L.

EXCLUSIONS FROM WARRANTY

All parts that are defective or damaged due to transport, negligence and carelessness in use, incorrect installation or maintenance performed by the buyer or by unauthorized personnel, not covered by any warranty, damage to property or otherwise from the one for which the product was constructed and intended for which it has been used, due to product manipulation or defects. In any case, glass parts and accessories are excluded from the warranty. Do not prove that it is a manufacturing defect. The technical interventions inherent in the installation and/or testing of the equipment are also excluded from the product, in addition to parts subject to normal wear.

In any case, the warranty does not cover the products with:

- Serial number is unreadable, deleted modified or removed;
- Defects due to any use not complying with the detailed instructions stated in the user manual;
- Defects due to faults or fluctuations in electrical current and/or electrical system; air conditioning, Humidity or other environmental conditions;
- Defects due to damages caused by the use of accessories, products or related components which are not part of the product covered by the warranty;
- Damages and malfunctions resulting in use.

The warranty does not cover any accessories such as cartons, carrying cases, etc.

LIMITATION OF LIABILITY*

Compensation for direct or indirect damages of any kind to persons or things because of misuse or suspension of use of the product is not applied. In particular, the SMA s.r.l. declines any liability for any damages that may arise, directly or indirectly, to persons, pets or things, due to the failure to comply with all the requirements set forth in the product's user manual and concerning, above all, the warnings regarding installation, use and maintenance of the product.

INFORMATIVE EX ART. 13 URD LGS. 196/03

The personal data communicated by the buyer in the coupon of the warranty certificate issued by the dealer or in the form submitted to the authorized service center of the intervention center will be processed by SMA S.p.R.L. for the sole purpose of making the user use this warranty and in order to facilitate the intervention of the D Light Center authorised by SMA S.p.R.L., as well as for managerial purposes related to the exercise of the economic activities of SMA S.p.R.L. And for statistical purposes: marketing and commercial information relating to the activity carried out by SMA S.p.R.L. Such data may be communicated to other group of SMA S.p.R.L. companies for purposes related to the organization of the warranty service, assistance and maintenance. For the possible exercise of rights provided in art. 7 of Legislative decree. 196/2003, the buyer may contact SMA S.p.R.L./Via Bianche 3, Carré 36010 (Vi)- the holder of the data processing. In any case, the buyer may immediately oppose the processing of his personal data for marketing and commercial information, by writing to Sales@luce-pulsata.net

GUIDA ILLUSTRATIVA



- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Display di stato | 9. Pulsante di accensione |
| 2. Pulsante flash | 9. Pulsante potenza + |
| 3. Presa alimentazione | 9. Pulsante potenza - |
| 4. Presa d'aria posteriore | 10. Sensore di contatto |
| 5. Presa d'aria ventola | 11. Finestra flash |
| 6. Connettore alimentazione | 12. Lampada HR |
| 7. Cavo alimentazione 180cm | 13. Lampada SR (opzionale) |
| 8. Alimentatore 110~220v | 14. Lampada AC (opzionale) |



MANUALE D'USO D LIGHT 360

Gentile cliente D Light, La ringraziamo per l'acquisto del presente prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l'affidabilità di questo apparecchio, progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente.



Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione. Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

INDICE

Avvertenze sulla sicurezza	Pag. 2-3
Controindicazioni all'uso del prodotto	Pag. 4-5-6
Altre precauzioni per un uso sicuro	Pag. 6-7
Installazione	Pag. 8
Modalità di funzionamento	Pag. 9
Come prepararsi ai trattamenti	Pag. 10
Procedura trattamento epilazione	Pag. 11
Procedura trattamento fotoringiovanimento	Pag. 12
Procedura trattamento acne	Pag. 13
Possibili effetti collaterali	Pag. 14-15
Approfondimenti e note	Pag. 16
Il patch test e manutenzione	Pag. 17
Problemi e soluzioni	Pag. 18
Specifiche tecniche e ambientali	Pag. 19

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- Questo apparecchio non può essere utilizzato da persone di età inferiore a 16 anni; può essere usato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se preventivamente istruite sull'utilizzo in sicurezza e solo se informate dei pericoli legati al prodotto stesso. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non possono essere fatte da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Se si utilizza l'apparecchio in locali da bagno, staccare la spina dalla presa dopo l'uso, perché la vicinanza dell'acqua è pericolosa anche ad apparecchio spento.
- Al fine di assicurare una protezione migliore, si consiglia di installare nel circuito elettrico che alimenta il locale da bagno un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia superiore ai 30 mA (ideale 10 mA). Chiedete al vostro installatore un consiglio in merito.



ATTENZIONE! Non utilizzare il presente apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua! Non immergere mai l'apparecchio in acqua!

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. La targhetta di identificazione si trova sull'alimentatore dell'apparecchio.
- NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole).
- Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.
- Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come apparecchio a luce pulsata per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
- Questo apparecchio non è adatto per essere usato in presenza di miscele anestetiche infiammabili con aria o Ossigeno o Ossido Nitroso.
- NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi.

- NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato D Light.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato D Light, in modo da prevenire ogni rischio.
- L'apparecchio è da utilizzarsi solo per peli umani. Non utilizzarlo per animali.
- NON ostruire i fori di ventilazione
- Non usare l'apparecchio se il rivestimento esterno dell'apparecchio è incrinato o rotto.
- Non usare l'apparecchio se la lampada è danneggiata, o se la superficie di trattamento è incrinata, scheggiata o mancante.
- Non guardare mai direttamente la luce che arriva dalla superficie di trattamento.
- Non puntare mai la superficie di trattamento provando emettere un impulso di luce verso uno spazio aperto.
- Nel caso si manifestassero effetti collaterali o complicazioni, si consiglia di contattare il proprio medico o dermatologo.
- Durante l'utilizzo dell'apparecchio è altamente consigliato l'uso di occhiali protettivi

CONTROINDICAZIONI ALL'USO DEL PRODOTTO



Importanti Informazioni di Sicurezza Leggere Prima dell'Uso

Questo apparecchio non è destinato a essere usato da chiunque. Leggi e tieni conto delle informazioni contenute nel paragrafo seguente prima dell'uso. Per ulteriori informazioni e consigli personalizzati puoi visitare il sito www.dlight-ipl.com

Se non sei certo di poter utilizzare l'apparecchio, chiedi consiglio al tuo medico o dermatologo!

NON USARE L'APPARECCHIO SE UNA DELLE CONDIZIONI SEGUENTI È VALIDA AL MOMENTO DEL TRATTAMENTO:

- In gravidanza o allattamento.
- Se sei stato esposto al sole forte o a una macchina per abbronzatura artificiale nel corso degli ultimi 28 giorni.
- Se hai un tatuaggio o un trucco permanente nella zona da trattare.
- Se hai macchie marrone scuro o nere, come grandi lentiggini, voglie della pelle, nei o verruche nella zona da trattare.
- Se hai eczemi, psoriasi, lesioni, ferite aperte o infezioni attive, come herpes, nella zona da trattare. Attendi che la zona malata guarisca prima di usare l'apparecchio.
- Se hai una storia di formazione di cheloidi, se sei di essere sensibile alla luce (fotosensibilità) o prendi medicine che rendono la pelle più sensibile alla luce, compresi agenti anti-infiammatori nonsteroidali, (come aspirina, ibuprofen, paracetamolo), tetracicline, fenotiazine, tiazide, diuretici, sulfonilurea, sulfonamidici, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Acidi Alfa-Idrossi (AHA), Acidi-Idrossi (BHA), Retin-A®, Accutane® e/o retinoidi topici.
- Se hai condizioni della pelle abnormali, come vitiligine o albinismo.
- Se hai vene varicose nelle zone da trattare.
- Se sei in cura o sei stato curato recentemente con Acidi Alfa-Idrossi (AHA), Acidi Beta-Idrossi (BHA), Retin-A®, retinoidi topici o acido azelaico.
- Se hai condizioni delle pelli abnormali, causate da diabete, per esempio, o altre malattie sistemiche o metaboliche.

- Se sei stato curato con Accutane® (isotretinoina) durante gli ultimi 6 mesi.
- Se hai tenuto un regime a steroidi durante gli ultimi 3 mesi.
- Se hai una storia di scoppi di herpes nella zona del trattamento, salvo nel caso tu abbia consultato il tuo medico e ricevuto un trattamento preventivo prima di usare l'apparecchio.
- Se soffri di epilessia.
- Se sei portatore di un impianto attivo, come un pacemaker, un dispositivo per incontinenza, pompa per insulina, ecc.
- Se sei affetto da malattie collegate alla fotosensibilità, come porfiria, eruzione di luce poliformica, urticaria solare, lupus, ecc.
- Se hai una storia di cancro alla pelle o aree di malignità potenziali della pelle.
- Se sei stato sottoposto a sedute di radioterapia o chemioterapia durante gli ultimi 3 mesi.
- Se hai qualsiasi altro problema che a parere del tuo medico fa sì che il trattamento non sia sicuro per te. In caso di dubbio, consulta con il tuo medico.

IL COLORE DELLA PELLE

L'apparecchio rimuove peli indesiderati influendo in modo selettivo sul pigmento del pelo. Quantità diverse di pigmento (melanina) sono presenti anche nel tessuto cutaneo circostante. La quantità di pigmento presente nella pelle, che si manifesta nella tonalità della pelle, determina il grado di rischio cui è esposta la pelle stessa usando qualsiasi metodo di epilazione basato sulla luce pulsata.



Prima di utilizzare l'apparecchio confrontare la propria carnagione con la scala tonalità della pelle rappresentata sulla confezione del prodotto



NON USARE l'apparecchio su una carnagione naturalmente scura!

Trattare la pelle scura con l'apparecchio può causare effetti collaterali negativi come scottature, vesciche e variazioni nel colore della pelle (iper o ipo-pigmentazione).

PELLE ABBRONZATA

La pelle abbronzata, specialmente dopo l'esposizione al sole, contiene grandi quantità di melanina. Questo vale per tutti i tipi di pelle e tutte le carnagioni, compresi quelli che non sembrano abbronzarsi velocemente. La presenza di grandi quantità di melanina espone la pelle a un rischio maggiore quando si usa qualsiasi trattamento a luce pulsata.

Evitare l'esposizione al sole e/o a lampade abbronzanti per 4 settimane prima del trattamento con l'apparecchio!

ATTENZIONE AGLI OCCHI



Non usare mai l'apparecchio intorno o vicino agli occhi!
L'apparecchio può essere usato per il trattamento in una delimitata zona del viso. Durante il trattamento di questa zona deve essere fatta particolare attenzione ad evitare gli occhi.

CAPEZZOLI GENITALI E LABBRA



Non usare l'apparecchio sui capezzoli o sugli organi genitali (maschili o femminili) e le labbra.

ALTRE PRECAUZIONI PER UN USO SICURO IL LIVELLO DI ENERGIA

Scegliere **ATTENTAMENTE** il livello di energia da utilizzare! Il livello di energia si riferisce all'intensità dell'impulso di luce che viene proiettato sulla pelle durante l'uso, dal livello più basso al livello più alto. Le tacche sul display di stato (1) indicano il livello di energia impostato. Quando il livello di energia sale, migliorano i risultati ma aumenta anche il rischio di effetti collaterali (vedi paragrafo "Possibili effetti collaterali").



Iniziare sempre il trattamento usando il valore del livello di energia più basso!

Solo se si avverte poco o nessun fastidio durante e dopo l'uso con l'energia impostata al valore più basso, è possibile aumentare l'impostazione dell'energia di un livello, e così via per ogni successiva seduta. Per istruzioni dettagliate sull'impostazione del livello di energia, vedere "Livello di Energia" nel paragrafo "Approfondimenti prima dell'utilizzo".

- Radere sempre la zona che deve essere trattata e accertarsi che la pelle sia pulita e asciutta prima di usare l'apparecchio.
- Coprire tatuaggi, labbra e capezzoli prima dell'applicazione dell'apparecchio.
- Coprire macchie marrone scuro o nere, come grandi lentiggini, voglie della pelle, nei o verruche prima di usare l'apparecchio.
- Non usare mai liquidi infiammabili come alcool, prodotti che contengono alcool (compresi profumi, prodotti sanitari, ecc), o acetone per pulire la pelle prima di usare l'apparecchio.
- Non usare l'apparecchio su nessuna parte del corpo nella quale si potrebbe volere avere peli successivamente.

IL PATCH TEST

Prima di iniziare il trattamento si raccomanda di eseguire un patch test per identificare il livello massimo di tollerabilità della propria pelle all'impulso luminoso. Per le indicazioni su come eseguire il patch test, vedi il paragrafo "Approfondimenti prima dell'utilizzo".

DURANTE IL TRATTAMENTO





Si raccomanda di non sparare più di 1, max 2 flash per seduta su ogni area da trattare

- Se si formano vesicche sulla pelle, o se la pelle brucia, SMETTERE IMMEDIATAMENTE DI USARE l'apparecchio.
- Assicurarsi sempre che la superficie di trattamento punti verso la pelle, e sia completamente a contatto con essa.
- Rimuovere la superficie di trattamento (11) dalla pelle se la pelle o la superficie di trattamento diventano eccessivamente calde.

INSTALLAZIONE

1) Montaggio delle lampade




Prestare attenzione al verso di inserimento della lampada. Dietro alla lampada si trovano 3 perni di plastica (A C D) ed una scheda elettronica (B), durante l'installazione della lampada, si dovrà prestare attenzione a far combaciare questi elementi, con i loro corrispettivi alloggiamenti sull'attacco della macchina. L'installazione e la rimozione della lampada non necessita di nessuna attrezzatura e viene fatta a mano con la macchina spenta e SCOLLEGATA dalla presa elettrica. **N.B. Le lampade si smontano tirando verso l'esterno da un lato come indicato nel disegno qui a fianco, NON estraete la lampada tirando orizzontalmente perché sarebbe più faticoso e rischiereste di danneggiare i ganci di plastica.**



2) Inserire il connettore di alimentazione (6) nella presa di alimentazione (3)



TIPI DI TRATTAMENTO



In base al tipo di lampada montato, l'apparecchio seleziona automaticamente la modalità giusta di funzionamento.

- HR per la modalità epilazione (Hair Removal)
- SC per la modalità fotoriovigorimento (Skin Care)
- RA per la modalità acne (Remove Acne)

1) MODALITÀ HR - EPILAZIONE

Inserendo la lampada HR (colore filtro ottico giallo), D Light 360 si attiva automaticamente in modalità epilazione e sul display compare la scritta HR. In modalità HR è possibile scegliere tra 5 livelli di potenza e se operare a flash singolo oppure a scorrimento. La lunghezza d'onda di questa lampada è compresa tra 510nm ~ 1200nm ed è specifica per colpire i bulbi piliferi.

2) MODALITÀ SC - FOTORINGIOVANIMENTO (SR)

Inserendo la lampada SR (colore filtro ottico arancione), D Light 360 si attiva automaticamente in modalità fotoriovigorimento e sul display compare la scritta SC. In modalità SR è possibile scegliere tra 5 livelli di potenza e se operare a flash singolo oppure a scorrimento. La lunghezza d'onda di questa lampada è di 560nm ed è specifica per trattare inestetismi come macchie d'età color caffelatte, piccole rughe sottili, colorito grigiastro/spento e per stimolare la produzione di nuovo collagene che rimpolpa la pelle migliorandone texture e tono generale.

3) MODALITÀ RA - ACNE (AC)

Inserendo la lampada AC (colore filtro ottico rosso), D Light 360 si attiva automaticamente in modalità acne e sul display compare la scritta RA. In modalità AC è possibile scegliere tra 5 livelli di potenza e se operare a flash singolo oppure a scorrimento. La lunghezza d'onda di questa lampada è di 430nm una lunghezza d'onda specifica che uccide il batterio che causa l'acne, inoltre il calore della luce pulsata secca il foruncolo accelerandone la guarigione.

COME PREPARARSI AI TRATTAMENTI

Prima di iniziare i trattamenti, la pelle deve essere pulita e senza trucco, i peli devono essere rasati a zero con una lametta oppure con una tosatrice per capelli, è preferibile utilizzare la tosatrice in quanto permette di ottenere immediatamente la lunghezza ottimale di 1 mm che massimizza l'assorbimento della luce pulsata (nel trattamento epilazione), inoltre utilizzando la tosatrice si eviteranno eventuali irritazioni cutanee che possono essere causate dalla lametta.

Dato che la luce pulsata viene assorbita dai colori scuri, è necessario proteggere i piccoli nei, le voglie scure della pelle e i tatuaggi, coprendoli con una matta da trucco bianca per occhi, oppure con un prodotto specifico come D Light Patch Pro



**NON passare la luce pulsata sui grandi nei o dalla forma irregolare!
In presenza di nei sospetti, prima di iniziare i trattamenti chiedi
consiglio al tuo dermatologo.**



**NON USARE l'apparecchio su una carnagione
naturalmente scura o sulla pelle abbronzata!**



**NON passare la luce pulsata sulle vene varicose e sulle zone che
presentano qualsiasi tipo di lesione cutanea**

SELEZIONA LA POTENZA DEL TRATTAMENTO

E' sempre consigliabile partire dal livello di potenza più basso e salire gradualmente fino a trovare l'intensità giusta in base alla propria tolleranza. Il livello di potenza si seleziona premendo ripetutamente il pulsante di accensione (9) dopo che la macchina è stata avviata.

Aumentando la potenza, aumenta l'efficacia, ma anche il rischio di effetti collaterali.



**Se si formano vesciche sulla pelle, o se la pelle brucia,
SMETTERE IMMEDIATAMENTE di usare l'apparecchio.**

IL TRATTAMENTO DI EPILAZIONE



Il trattamento di epilazione con D Light 360 è adatto a tutte le zone del corpo che presentano peli tranne il cuoio capelluto, la barba maschile, le sopracciglia, i genitali e la zona perianale. Eventuali nei, voglie o tatuaggi presenti nella zona da trattare, devono essere coperti prima di iniziare il trattamento, per proteggerli è possibile usare una matita da trucco bianca molto coprente oppure un prodotto specifico come D Light Patch Pro. Prima di iniziare il trattamento si consiglia di indossare occhiali protettivi certificati laser e luce pulsata, in alternativa è possibile chiudere gli occhi quando viene emesso il flash. Quando siete pronti, delimitate un'area da trattare (potete anche aiutarvi disegnando una griglia con una matita da trucco bianca) e scegliete il livello di potenza più adatto al proprio fototipo.

La prima volta è sempre consigliabile partire dal livello di potenza più basso e salire gradualmente in base alla propria tolleranza, se non si avvertono fastidi, sarà possibile usare la macchina anche massima potenza, *a massima potenza il trattamento è più efficace, ma il flash per caricarsi richiede più tempo*. È possibile scegliere tra due modalità di funzionamento: flash singolo oppure a scorrimento. Utilizzando la modalità flash singolo, viene emesso un flash ad ogni pressione del pulsante flash (2). La modalità scorrimento invece si attiva tenendo premuto per 3 secondi il pulsante flash (2) dopodiché sarà possibile rilasciarlo e l'apparecchio emetterà flash a ripetizione ogni volta che la finestra flash entrerà in contatto con la pelle; per disattivare la modalità scorrimento basta premere una volta il pulsante flash (2) e l'apparecchio riprende a funzionare in modalità flash singolo.

Quando la finestra flash si trova a corretto contatto con la pelle e la macchina è pronta per il flash, il display inizia a lampeggiare. Si consiglia di irradiare 1, massimo 2 volte ogni area da trattare per poi passare all'area successiva.

CICLO DI TRATTAMENTI EPILAZIONE

Per i primi 3 mesi si consiglia di procedere con 1 trattamento alla settimana oppure ogni 2 settimane se sulla stessa area si stanno facendo anche trattamenti di fotorigiovamento o acne, è importante far trascorrere almeno una settimana tra un trattamento e l'altro alternando l'epilazione agli altri trattamenti. Finito il primo ciclo di 3 mesi la pelle dovrebbe essere glabra, saranno quindi necessarie solo sedute di mantenimento quando i peli inizieranno a ripresentarsi (generalmente una seduta ogni 2 o 3 mesi, dipende dai ritmi di ricrescita individuali).

IL TRATTAMENTO DI FOTORINGIOVANIMENTO



Le tipiche aree di trattamento fotorigiovamento con D Light 360 sono il viso, il décolleté e il dorso delle mani. Con il trattamento fotorigiovamento (SR) sarà possibile attenuare i primi segni dell'età stimolando la produzione di nuovo collagene, che rinnova, rassoda e rimpolpa la pelle, sarà inoltre possibile migliorare la texture generale della pelle e ravvivarne il colorito nel caso in cui questa presenti un tono grigiastro o slavato.

Eventuali nei, voglie o tatuaggi presenti nella zona da trattare, devono essere coperti prima di iniziare il trattamento, per proteggerli è possibile usare una matita da trucco bianca molto coprente oppure un prodotto specifico come D light Patch Pro. Prima di iniziare il trattamento si consiglia di indossare occhiali protettivi certificati laser e luce pulsata, in alternativa è possibile chiudere gli occhi quando viene emesso il flash. Quando siete pronti, delimitate un'area da trattare e scegliete il livello di potenza più adatto al proprio fototipo.

È possibile scegliere tra due modalità di funzionamento: flash singolo oppure a scorrimento. Utilizzando la modalità flash singolo, viene emesso un flash ad ogni pressione del pulsante flash (2). La modalità scorrimento invece si attiva tenendo premuto per 3 secondi il pulsante flash (2) dopodiché sarà possibile rilasciarlo e l'apparecchio emetterà flash a ripetizione ogni volta che la finestra flash entrerà in contatto con la pelle; per disattivare la modalità scorrimento basta premere una volta il pulsante flash (2) e l'apparecchio riprende a funzionare in modalità flash singolo.

Quando la finestra flash si trova a corretto contatto con la pelle e la macchina è pronta per il flash, il display inizia a lampeggiare. Si consiglia di irradiare 1, massimo 2 volte ogni area da trattare per poi passare all'area successiva.

CICLO DI TRATTAMENTI FOTORINGIOVANIMENTO

Si consiglia di effettuare 1 trattamento alla settimana fino al raggiungimento dei risultati desiderati, se sulla stessa area si stanno facendo anche trattamenti di epilazione o acne, è importante far trascorrere almeno una settimana tra un trattamento e l'altro alternando il fotorigiovamento agli altri trattamenti. Una volta raggiunti i risultati desiderati si possono sospendere i trattamenti settimanali e programmare trattamenti di mantenimento in base alle necessità individuali.

IL TRATTAMENTO ACNE



Il trattamento Rimozione Acne D light 360 può essere usato in tutte le aree del corpo dove si presenta l'inestetismo prestando particolare attenzione ed indossando occhiali protettivi quando si trattano le zone vicino agli occhi. La lampada acne lavora su di una lunghezza d'onda specifica per uccidere il batterio che causa l'acne (*Propionibacterium acnes*), inoltre il calore della luce pulsata secca il foruncolo accelerandone la guarigione e restringe i pori prevenendo il nuovo insorgere del problema.

Si consiglia di evitare il trattamento su voglie o tatuaggi, se l'area da trattare presenta nei, questi devono essere prima coperti con una matita da trucco bianca molto coprente o con un prodotto specifico come D Light Patch Pro. Prima di iniziare il trattamento si consiglia di indossare occhiali protettivi certificati laser e luce pulsata, in alternativa è possibile chiudere gli occhi quando viene emesso il flash. Quando siete pronti, delimitate un'area da trattare e scegliete il livello di potenza più adatto al proprio fototipo.

È possibile scegliere tra due modalità di funzionamento: flash singolo oppure a scorrimento. Utilizzando la modalità flash singolo, viene emesso un flash ad ogni pressione del pulsante flash (2). La modalità scorrimento invece si attiva tenendo premuto per 3 secondi il pulsante flash (2) dopodiché sarà possibile rilasciarlo e l'apparecchio emetterà flash a ripetizione ogni volta che la finestra flash entrerà in contatto con la pelle; per disattivare la modalità scorrimento basta premere una volta il pulsante flash (2) e l'apparecchio riprende a funzionare in modalità flash singolo.

Quando la finestra flash si trova a corretto contatto con la pelle e la macchina è pronta per il flash, il display inizia a lampeggiare. Si consiglia di irradiare 1, massimo 2 volte ogni area da trattare per poi passare all'area successiva.

CICLO DI TRATTAMENTI ACNE

Si consiglia di effettuare 1 trattamento alla settimana fino al raggiungimento dei risultati desiderati, se sulla stessa area si stanno facendo anche trattamenti di epilazione o fotoringiovanimento, è importante far trascorrere almeno una settimana tra un trattamento e l'altro alternando il trattamento Acne agli altri trattamenti. Una volta raggiunti i risultati desiderati si possono sospendere i trattamenti settimanali e programmare trattamenti di mantenimento in base alle necessità individuali.

DOPO IL TRATTAMENTO



Dopo il trattamento non esporre la pelle al sole e/o a lampade abbronzanti. Per le due settimane successive ad ogni seduta di trattamento, in caso di esposizione al sole proteggere la pelle trattata con una crema con filtro solare minimo SPF30

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI

Quando usato secondo le istruzioni, gli effetti collaterali e le complicazioni associate all'uso dell'apparecchio sono rari. Tuttavia ogni procedura cosmetica, comprese quelle destinate a uso domestico, comportano qualche rischio. Di conseguenza è importante capire e accettare i rischi e le complicazioni che possono avere luogo con i sistemi di epilazione a luce pulsata progettati per uso domestico.

EVENTO NEGATIVO	PROBABILITÀ DELL'EVENTO	EFFETTO NEGATIVO	PROBABILITÀ DELL'EFFETTO
Impulsi multipli accumulati uno sull'altro o sovrapposti sulla stessa porzione di pelle.	Minimo	Fastidio minimo alla Pelle	Minimo
		Rossore della Pelle	Minimo
		Maggiore sensibilità della pelle	Minimo
		Ferite e scottature	Raro
		Cicatrici	Raro
		Cambiamenti di pigmentazione	Raro
		Rossore e gonfiore eccessivo	Raro
		Infezione	Trascurabile
		Lividì	Trascurabile

Fastidio Minimo alla Pelle

Nonostante i trattamenti a luce pulsata domestici siano generalmente tollerati molto bene, la maggior parte degli utenti provano un lieve fastidio durante l'uso, generalmente descritto come una lieve sensazione di calore o pizzicore nelle zone di pelle trattate. Questa sensazione si può avvertire durante l'applicazione o per alcuni minuti dopo l'applicazione. Qualsiasi sensazione al di là di questo fastidio minimo non è normale e significa che è necessario interrompere l'utilizzo perché la propria pelle non è in grado di tollerare il trattamento di epilazione, o che l'impostazione del livello di energia è troppo alto.

Rossore della Pelle

La pelle potrebbe arrossarsi subito dopo l'uso dell'apparecchio o nell'arco delle 24 ore successive. Il rossore generalmente scompare entro 24 ore. Consultare il proprio medico se il rossore non scompare entro 2 o 3 giorni.

Maggiore Sensibilità della Pelle

La pelle della zona trattata diventa più sensibile ed è possibile che si secchi o si squami.

Ferite e Scottature della Pelle

Molto raramente possono verificarsi scottature o ferite dopo l'applicazione. Scottature o ferite possono richiedere alcune settimane per guarire, e, in casi molto rari, possono lasciare una cicatrice permanente visibile.

Cicatrici

Nonostante sia molto raro, possono formarsi cicatrici permanenti. Generalmente quando si formano cicatrici, hanno la forma di una lesione piatta e bianca della pelle (ipotrofica). Tuttavia, la cicatrice può essere molto grande e rossa (ipertrofica) o grande e estesa oltre i margini della ferita stessa (cheloide). Possono essere necessari trattamenti estetici successivi per migliorare l'aspetto della cicatrice.

Cambiamenti di pigmentazione

In alcuni rari casi esiste il rischio di una iper-pigmentazione temporanea (maggiore pigmento o decolorazione marrone) o ipo-pigmentazione (sbiancamento) nella zona della pelle circostante al pelo. Il rischio di cambiamenti della pigmentazione della pelle è maggiore per persone con tonalità di pelle scura.

Rossore e gonfiore eccessivo

In alcuni rari casi la pelle può diventare molto rossa e gonfia. Questo è più comune in zone sensibili del corpo. Il rossore e il gonfiore dovrebbero diminuire tra i 2 e i 7 giorni successivi e devono essere curate con applicazioni frequenti di ghiaccio. È possibile pulire delicatamente la zona, ma evitare di esporsi al sole.

Infezione

L'infezione della pelle è molto rara ma è comunque un rischio possibile in seguito a una scottatura o ferita causata dall'apparecchio.

Lividì

Molto raramente l'uso dell'apparecchio può causare lividi blu-viola che possono durare da 5 a 10 giorni.

NOTE:

- Trattare la stessa parte del corpo più frequentemente rispetto a quanto consigliato, non migliorerà i risultati. A causa di cambiamenti ormonali e fisiologici di altro tipo, follicoli di pelli latenti possono diventare attivi. Possono quindi essere necessarie sedute di epilazione di mantenimento saltuarie.
- La reazione individuale dipende dal tipo di peli e da fattori biologici che possono influenzare il ciclo di crescita dei peli. Rispetto al programma di epilazione consigliato, alcune persone potrebbero reagire più velocemente o più lentamente.
- L'apparecchio non è efficace su peli molto chiari. L'apparecchio non è efficace su peli naturalmente bianchi, grigi, biondo chiaro e rossi (vedi scala colori sulla confezione). Se i peli del tuo corpo sono di uno di questi colori, l'apparecchio non sarà efficace.

APPROFONDIMENTI PRIMA DELL'UTILIZZO**LIVELLO DI ENERGIA**

L'apparecchio può essere impostato su 5 livelli di energia, da 1 (il più basso) a 5 (il più alto), rappresentati dai 5 triangoli disposti a ventaglio sul display (1).

La potenza si aumenta e si diminuisce premendo ripetutamente il pulsante di accensione (9).

Aumentando la potenza del trattamento, aumenta l'efficacia, ma anche i possibili effetti collaterali, si consiglia di eseguire preventivamente un PATCH TEST per individuare la potenza giusta in base alla propria tolleranza.

**NUMERO DI SPOT A DISPOSIZIONE**

Il contatore legge in tempo reale il numero di spot a disposizione della lampada inserita. Il conteggio degli spot è memorizzato in un chip interno alla lampada, quindi smontando e rimontando la lampada, il conteggio non viene mai perso, ma riparte dal punto in cui era rimasto. Ogni lampada ha il suo conteggio indipendente, quando il contatore arriva a 0 è necessario sostituirla la lampada.

**MESSAGGIO DI ERRORE**

Quando il contatore invece del numero di spot a disposizione visualizza il messaggio "Error" significa la macchina non riesce a rilevare la lampada inserita. Il problema potrebbe verificarsi se la lampada non viene inserita correttamente o se viene estratta mentre la macchina è in funzione.

Se la lampada è stata inserita correttamente ed il messaggio persiste, significa che è guasta e deve essere sostituita.



COME ESEGUIRE IL PATCH TEST

Poiché la tonalità della pelle varia da una zona all'altra, è opportuno eseguire un patch test per ogni zona del corpo da trattare.

Controllare innanzitutto la tonalità della propria pelle confrontandola con la scala tonalità della pelle presente sulla confezione e sul manuale d'istruzione.

- Identificare una piccola zona da trattare.
- Radere la zona da trattare.
- Dopo aver impostato la potenza più bassa applicare il manipolo alla zona ed emettere il primo impulso. Se non si avverte nessun tipo di fastidio, aumentare la potenza al livello successivo, spostare il manipolo sulla porzione di pelle attigua ed emettere un nuovo flash.

Aumentare il livello di potenza su ogni porzione di pelle successiva fino a raggiungere il livello massimo sopportabile dal tipo di pelle. Durante il trattamento è possibile (e normale) sentire una sensazione di calore sulla pelle. Se si avverte invece una sensazione di fastidio significa che il livello massimo di potenza sopportato è quello precedente.

- Dopo 24 ore controllare la zona: il persistere dell'arrossamento indica che il livello massimo di potenza tollerato dalla propria pelle è il precedente. Sebbene sia estremamente rara, se dovesse perdurare una ipersensibilità per più di 24 ore, si consiglia di consultare un medico.

ATTENZIONE: la potenza erogata influenza direttamente sul risultato, ma a causa del principio termico del trattamento, non si deve superare la soglia massima che la propria pelle riesce a tollerare. Questa soglia è di norma alta per le pelli chiare e bassa per le pelli scure perché, la presenza di melanina che scurisce la pelle, aumenta la produzione di calore. Non superare la soglia massima che la propria pelle riesce a tollerare senza nessun tipo di fastidio.

MANUTENZIONE

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Si raccomanda di pulire la finestra flash, dopo ogni seduta di epilazione:

- Spegnere l'apparecchio tenendo premuto il pulsante di accensione (9) e scollegare lo spinotto di alimentazione (6)
- Pulire delicatamente l'area flash della macchina (11) con un panno asciutto e pulito, per una corretta pulizia dell'area flash, è altamente consigliato l'utilizzo del detergente Kera Flux di luce-pulsata.net
- Riporre l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dall'acqua.
- Quando la lampada è esaurita, il contatore arriva a zero

NOTA:

Se appaiono grandi macchie all'interno della superficie di trattamento (11) o se quest'ultima è incrinata o rotta, non utilizzare l'apparecchio e contattare il Centro Assistenza D Light. Dopo la sostituzione della lampada, impostare sempre il livello di energia a uno inferiore rispetto a quello utilizzato normalmente. Alla seduta successiva, alzare nuovamente il livello di energia solo se non si avverte un disagio anomalo durante o dopo il trattamento.



Non immergere mai l'apparecchio o una delle sue parti nell'acqua!

PROBLEMI E SOLUZIONI

PROBLEMA	CONTROLLO/SOLUZIONE
L'apparecchio non parte	Connettere meglio la presa di alimentazione Contatta la nostra assistenza clienti
Il sensore di contatto non rileva la pelle	Sostituire la lampada Contatta la nostra assistenza clienti
L'apparecchio non emette impulsi	Controllare se a contatto con la pelle il display non lampeggia Sostituire la lampada Contatta la nostra assistenza clienti
I pulsanti della macchina non sono sensibili alla pressione	Contatta la nostra assistenza clienti
Sul display di stato viene visualizzato il messaggio "Error"	Disinserire e reinserire la lampada Sostituire la lampada Contatta la nostra assistenza clienti

SPECIFICHE TECNICHE

Tipi di lampada	HR - SR - AC
Lunghezza d'onda	HR510nm~1200nm - SR560nm - AC430nm
Area spot	4.5cm ²
Energy density	4 ~ 6J/cm ²
Pulse number	300.000 HR / 300.000 SR / 300.000 AC
Energy level	1 ~ 5
Power supply	AC100V-240V,50Hz/60Hz
Rated input power	36W
Net weight	300g
Equipment size	17 x 4 x 8 cm
Package size	18 x 18 x 10 cm

SPECIFICHE AMBIENTALI

- Temperatura ambientale di funzionamento: 10°C ~ 30°C
- Temperatura ambientale di stoccaggio: -10°C ~ 55°C
- Grado di umidità di funzionamento: Fino all'80% a 37°C
- Grado di umidità di stoccaggio: Fino al 90% a 55°C
- Pressione atmosferica di funzionamento: 700-1060 hPa
- Altitudine di massima di funzionamento: Fino a 3900 mt.
- Non esporre il macchinario direttamente ai raggi solari o radiazioni di altro tipo



Se l'apparecchio è stato conservato in una stanza con temperatura troppo fredda senza essere utilizzato per giorni, sarà necessario riportarlo a 15 °C o più prima di poterlo utilizzare.

CERTIFICATO DI GARANZIA

La presente garanzia lascia impregnable tutti i diritti stabiliti per il consumatore dal Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), nonché dagli art. 1510 bis e seguenti del codice civile. La SMA s.r.l. con sede centrale in via Bianchi 3 - 36010 Caron (VI) garantisce all'acquirente del prodotto (Acquirente) che in normali condizioni di utilizzo gli apparecchi elettronici prodotti, assemblati o distribuiti dalla SMA s.r.l. con marchio "D'Light" (Prodotti) sono privi di difetti materiali o di fabbricazione e sono stati costruiti nel rispetto delle normative vigenti; gli stessi Prodotti sono stati collaudati accuratamente e sottoposti a severe ispezioni dal controllo qualità. La presente è l'unica garanzia valida; nessuno è autorizzato, con esclusione della SMA s.r.l., ad estenderne o modificare i termini della stessa, e ancor più a rilasciare altre garanzie scritte o verbali. In ogni caso è esclusa la sostituzione del Prodotto, nonché l'estensione della garanzia, a seguito del difetto di conformità.

PERIODO DI GARANZIA E AREA DI COPERTURA

I Prodotti - intesi come prodotti nuovi - sono garantiti per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto, che viene comprovato presentando il presente certificato o lo scontrino fiscale, mentre gli acquisti tramite fattura e P.IVA sono garantiti per un periodo di 1 anno dalla data di acquisto ai sensi di legge. Non si accettano documenti di acquisto con modifiche e/o aggiunte. La mancata esibizione di documenti validi e provanti l'acquisto nei termini di cui sopra comporta il decadere della garanzia e l'addebito di tutte le spese di riparazione a carico dell'Acquirente. SMA s.r.l. non risponde per lo smarrimento del certificato di garanzia e non sarà tenuta ad onorare eventuali reclami per difetti di fabbricazione o di esercizio dei Prodotti. Il Prodotto non è più coperto dalla garanzia se è stato esposto a temperature superiori a 55°C, se è stato esposto a umidità superiore al 90%, se è stato esposto a calore elettrico, alla luce solare, alle radiazioni, alle parti ricambiabili e al trasporto del Prodotto. La garanzia potrà essere fatta valere solo con la presentazione del Prodotto al centro D'Light autorizzato dalla SMA s.r.l. in nessun caso il venditore o l'acquirente del Prodotto potranno effettuare, direttamente o tramite terzi soggetti diversi dai centri D'Light autorizzati, riparazioni o sostituzioni del Prodotto; in ipotesi di violazione di tali diritti il Prodotto non si considererà più in garanzia. Sarà onere dell'Acquirente comunicare ai centri D'Light o al direttore venditore del Prodotto eventuali difetti e vizi dello stesso e comunque la volontà di avvalersi della garanzia. Le spese ed i rischi di trasporto da e per i citati centri D'Light saranno a carico dell'Acquirente. L'intervento dei centri D'Light autorizzato, il ritiro del Prodotto, le sue riparazioni e la sua eventuale sostituzione avverranno nei limiti di tempo compatibili con il servizio da svolgere, salvo riparazioni e/o sostituzioni difficoltose. Qualunque componente difettosa sostituita diventerà di proprietà della SMA s.r.l.

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA

Non sono coperte da garanzia tutte quelle parti che dovessero risultare difettose o danneggiate a causa del trasporto, della negligenza o della trascuratezza nell'uso, dell'errata installazione o manutenzione eseguita dall'Acquirente o da personale non autorizzato, dall'uso del Prodotto in modo improprio o comunque diverso da quello per il quale il Prodotto è stato costruito, ovvero, a causa di circostanze che comunque, non possono essere attribuite a difetti di fabbricazione del Prodotto. Restano in ogni caso esclusi dalla garanzia pezzi in vetro ed eventuali accessori, se non si dimostra che essi sono stati di vizio di fabbricazione. Sono altresì esclusi dalla garanzia gli interventi tecnici inerenti l'installazione e/o collaudo del Prodotto, oltre alle parti soggette a normale usura.

In ogni caso, la garanzia non copre i Prodotti con:

- numero di serie illeggibile, cancellato modificato o rimosso;
- difetti dovuti a qualsiasi utilizzo non conforme alle dettagliate istruzioni riportate nel manuale d'uso;
- difetti dovuti a guasti o fluttuazioni della corrente elettrica e/o dell'impianto elettrico, del sistema di condizionamento dell'aria, del controllo dell'umidità o altri condizionamenti ambientali;
- difetti dovuti ad eventuali danni causati dall'uso di accessori, prodotti o componenti collegati che non fanno parte del Prodotto coperto dalla presente garanzia;
- danni e malfunzionamenti conseguenti l'uso.

La garanzia non copre eventuali accessori quali cartoni, valigette di trasporto, ecc.

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

E' escluso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a persone o cose a causa di uso improprio ovvero di sospensione d'uso del Prodotto. In particolare, la SMA s.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente o indirettamente, a persone, animali domestici o cose, conseguenti alla mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale d'uso del Prodotto e concorrenti, soprattutto, le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione del Prodotto stesso.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/03

Il presente certificato di garanzia deve essere consegnato al tagliando del certificato di garanzia rilasciato dal rivenditore o nel modulo presentato al centro D'Light autorizzato saranno trattati da SMA s.r.l. con l'utilizzo di strumenti informatici e manuali con l'esclusivo scopo di far usufruire all'Acquirente la presente garanzia ed al fine di avogliere l'intervento del centro D'Light autorizzato da SMA s.r.l., nonché per finalità gestionali connesse all'esercizio delle attività economiche della SMA s.r.l. e per finalità statistiche, di marketing e di informazione commerciale inerente l'attività esercitata da SMA s.r.l. Tali dati potranno essere comunicati ad altre società del gruppo SMA s.r.l. per scopi connessi all'organizzazione del servizio garanzia, assistenza e manutenzione. Per l'eventuale esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003, l'Acquirente potrà rivolgersi a SMA s.r.l. - via Bianchi 3, Caron 36010 (VI) - titolare del trattamento dei dati. In ogni caso l'acquirente potrà opporsi fin da subito al trattamento dei suoi dati personali finali di marketing e di informazione commerciale scrivendo a sales@luce-pulsata.net

GUÍA ILUSTRATIVA



- 1. Pantalla de estado
- 2. Botón de flash
- 3. Toma de alimentación
- 4. Toma de aire posterior
- 5. Toma de aire ventilador
- 6. Conector de alimentación
- 7. Cable alimentación 180cm
- 8. Alimentador 110~220v
- 9. Botón de encendido
- 9. Botón de potencia +
- 9. Botón de potencia -
- 10. Sensor de contacto
- 11. Ventana Flash
- 12. Lámpara HR
- 13. Lámpara SR (opcional)
- 14. Lámpara AC (opcional)



MANUAL DE USO D LIGHT 360

Estimado cliente D Light. Gracias por comprar este producto. Estamos seguros de que usted podrá apreciar la calidad y la fiabilidad de este equipo, diseñado y fabricado, centrado en la satisfacción del cliente.



Antes de utilizar la unidad, lea las instrucciones de funcionamiento y en particular las indicaciones de seguridad y actúe de acuerdo con ellas. Guarde este manual junto con su guía ilustrativa para toda la vida útil del aparato, con el propósito de consultarla ó de traspasarlo. Si al leer este folleto de instrucciones encontraron partes difíciles de entender o si tiene cualquier duda, antes de usar el producto, póngase en contacto con la empresa en la dirección indicada en la última página.

INDICE

Notas de seguridad	Pag. 2-3
Contraindicaciones para el uso del producto	Pag. 4-5-6
Otras precauciones para un uso seguro	Pag. 6-7
Instalación	Pag. 8
Modo de funcionamiento	Pag. 9
Cómo prepararse para los tratamientos	Pag. 10
Procedimiento tratamiento depilación	Pag. 11
Procedimiento tratamiento fotorejuvenecimiento	Pag. 12
Procedimiento de tratamiento del acné	Pag. 13
Posibles efectos secundarios	Pag. 14-15
Conocimiento y notas	Pag. 16
Prueba del parche y mantenimiento	Pag. 17
Problemas y soluciones	Pag. 18
Especificaciones técnicas y ambientales	Pag. 19

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Este dispositivo no puede ser utilizado por personas menores de 16 años; puede ser utilizado por personas con discapacidad física, sensorial ó mental, ó personas sin experiencia, sólo si informados con anterioridad con respecto a seguridad y naturaleza del propio producto. Los niños no pueden jugar con el aparato. Limpieza y mantenimiento del equipo no se pueden hacer por los niños sin supervisión de un adulto.
- Si utiliza la unidad en un cuarto de baño, sacar el enchufe de la toma de corriente después de su uso, ya que la proximidad del agua es peligrosa incluso con alimentación desconectada.
- Con el fin de garantizar una mejor protección, es posible que desee instalar en el circuito eléctrico que alimenta el baño, un dispositivo de corriente diferencial, cuyo nominal de corriente diferencial de operación no sea más de 30 mA (ideal 10 mA). Pida consejo a su instalador.



PRECAUCIÓN! No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contienen agua! Nunca sumerja el aparato en agua!

- Después de retirar el dispositivo de su embalaje, compruebe la integridad del mismo, de acuerdo con el diseño y presencia esperada, por si aparecen daños de transporte. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
- Antes de conectar el aparato, compruebe que la especificación de tensión de la red en la placa de características se corresponde con los de la red eléctrica disponible. La placa de identificación se encuentra en la unidad de fuente de alimentación.
- NO exponga el dispositivo a la humedad, ó a la influencia de agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc...).
- Tire siempre el enchufe de la red eléctrica antes de limpiar o hacer el mantenimiento y en caso de no utilizar el aparato.
- Este equipo debe ser utilizado únicamente para el fin para el que fue diseñado, osea, como dispositivo de luz pulsada para uso doméstico. Cualquier otro uso se considera impróprio y por tanto peligroso.
- Este dispositivo no es adecuado para su uso en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno u óxido nitroso.
- NO use el aparato con las manos mojadas o húmedas y/o pies descalzos.

- NO tire del cable de alimentación o del aparato, para desconectar el enchufe de la toma.
- En caso de avería o funcionamiento defectuoso, apague y no manipule. Para reparaciones póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para obtener ayuda D Light.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un centro de servicio autorizado D Light, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- El dispositivo es para ser utilizado sólo para el cabello humano. No lo use en los animales.
- NO obstruya los orificios de ventilación
- No utilice el aparato si la capa exterior del aparato está agrietada o rota.
- No utilice el aparato si la lámpara está dañada, o si está agrietada la superficie de tratamiento, astillas o fallas.
- Nunca mire directamente a la luz que proviene de la zona de tratamiento.
- Nunca apunte el área de tratamiento con impulso de luz hacia un espacio abierto.
- A medida que se produzcan efectos secundarios o complicaciones, debe comunicarse con su médico o dermatólogo.
- Cuando utilice el dispositivo es muy recomendable el uso de gafas protectoras

CONTRAINDICACIONES DE USO DEL PRODUCTO



Información de seguridad importante Leer antes de usar

Este dispositivo no está destinado para ser utilizado por cualquier persona. Leer y hacer una lista de la información contenida en el párrafo siguiente antes de su uso. Para obtener más información y asesoramiento personalizado se puede visitar www.dlight-ipl.com

Si no está seguro de que puede utilizar la máquina, pida consejo a su médico o dermatólogo!

NO utilice el aparato si una de las condiciones siguientes es válida en el momento del tratamiento:

- Embarazo ó lactancia.
- Si usted está expuesto a la luz solar o a una máquina de bronceado artificial durante los últimos 28 días.
- Si usted tiene un tatuaje o maquillaje permanente en la zona a tratar.
- Si tiene manchas de color marrón oscuro o negro, como las grandes pecas, marcas de nacimiento, lunares o verrugas en la zona a tratar.
- Si usted tiene eczema, psoriasis, lesiones, heridas abiertas o infecciones activas, tales como herpes, en el área de tratamiento. Espere a que el área enferma se cure antes de usar el dispositivo.
- Si usted tiene un historial de formación de queloides, si sabe que son sensibles a la luz (fotosensibilidad) o está tomando un medicamento que hace que la piel sea más sensible a la luz, incluyendo agentes antiinflamatorios no esteroideos (como la aspirina, el ibuprofeno, el paracetamol), tetraciclinas, fenotiazinas , tiazida, diuréticos, sulfonilureas, sulfonamida, DTIC, fluorouracilo, vinblastina, griseofulvina, ácidos alfa-hidroxi (AHA), hidroxí-ácidos (BHA), Retin-A®, Accutane® y / o retinoides tópicos.
- Si usted tiene condiciones anormales de la piel como el vitíligo o albinismo.
- Si tiene venas varicosas en las zonas a tratar.
- Si usted está siendo tratado o haber sido atendidos recientemente con Alfa-hidroxi ácidos (AHA), Beta-hidroxi ácidos (BHA), Retin-A®, retinoides tópicos y el ácido azelaíco.
- Si tiene condiciones anormales de la piel, causada por la diabetes, por ejemplo, u otras enfermedades sistémicas o metabólicas.

- Si ha recibido tratamiento con Accutane (isotretinoína) durante los últimos seis meses.
- Si mantiene un tratamiento de esteroides durante los últimos 3 meses.
- Si usted tiene un historial de brotes de herpes en el área de tratamiento, a menos que haya consultado con su médico y recibir tratamiento preventivo antes de usar el aparato.
- Si padece epilepsia.
- Si usted es portador de un implante activo, como un marcapasos, un dispositivo para la incontinencia, bomba de insulina, etc.
- Si usted está sufriendo de enfermedades relacionadas con fotosensibilidad, como la porfiria, erupción solar polimorfa, urticaria solar, lupus, etc.
- Si usted tiene un historial de cáncer de piel o áreas de posibles tumores malignos de la piel.
- Si se le ha sometido a radioterapia o quimioterapia durante los últimos 3 meses.
- Si usted tiene cualquier otro problema que la opinión de su médico sea dudosa de si el tratamiento es seguro para usted. En caso de duda, consultar con su médico.

EL COLOR DE LA PIEL

El dispositivo elimina el vello no deseado al influir selectivamente sobre el pigmento del cabello. Diferentes cantidades de pigmento (melanina) están también en el tejido de la piel circundante. La cantidad de pigmento en la piel, que se manifiesta en el tono de piel, determina el grado de riesgo que enfrenta la propia piel utilizando cualquier método de depilación basado en luz pulsada.



Antes de utilizar el dispositivo debe comparar su tez con la escala de tono de la piel representada en el embalaje del producto



NO utilice el dispositivo en una tez naturalmente oscura!

El tratamiento en la piel oscura puede causar efectos secundarios negativos tales como quemaduras, ampollas y cambios en el color de la piel (hiper o hipopigmentación).

PIEL BRONCEADA

La piel bronceada, sobre todo después de la exposición al sol, contiene grandes cantidades de melanina. Esto se aplica a todos los tipos de piel y todos los tonos de piel, incluyendo aquellos que no parecen broncearse rápidamente. La presencia de grandes cantidades de melanina expone la piel a un mayor riesgo al usar cualquier tratamiento con luz pulsada.

Evitar la exposición a los solariums y / ó bronceado durante 4 semanas antes del tratamiento con el dispositivo!

ATENCIÓN A LOS OJOS



Nunca utilice el dispositivo alrededor o cerca de los ojos!
El dispositivo se puede utilizar para el tratamiento en un área confinada de la cara. Durante el tratamiento de esta zona se hará especial cuidado de evitar los ojos

PEZONES Y LABIOS GENITALES



No utilice el dispositivo en los pezones o genitales (masculinos o femeninos)

OTRAS PRECAUCIONES PARA UN USO SEGURO

NIVEL DE ENERGÍA

Elegir cuidadosamente el nivel de energía para ser utilizado! El nivel de energía se refiere al impulso de intensidad de la luz que se proyecta sobre la piel durante el uso, desde el nivel más bajo al más alto nivel. Las rayas en el indicador de estado (1) indican el conjunto de nivel de energía. Cuando el nivel de energía es grande, mejora los resultados, pero también aumenta el riesgo de efectos secundarios (véase la sección "Posibles efectos adversos").



Comience siempre el tratamiento mediante el valor del nivel de energía más bajo!

Sólo si tiene poca o ninguna molestia durante y después del uso de energía en el valor más bajo, puede aumentar la potencia en un nivel, y así sucesivamente para cada sesión subsiguiente. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurar el nivel de energía, consulte "Nivel de Energía" en las "Alertas antes de su uso".

- Siempre afeitarse la zona a tratar y asegúrese de que la piel esté limpia y seca antes de usar el aparato.
- Cubrir tatuajes, genitales y pezones antes de aplicar el dispositivo.
- Cubrir manchas de color marrón oscuro o negro, como las grandes pecas, marcas de nacimiento, lunares o verrugas antes de utilizar el dispositivo.
- Nunca use líquidos inflamables como alcohol, productos que contengan alcohol (incluyendo perfumes, productos de salud, etc.), o acetona para limpiar la piel antes de usar el dispositivo.
- No utilizarlo en cualquier parte del cuerpo en la que es posible que desee tener pelos más tarde.

Prueba del parche

Antes de iniciar el tratamiento, se recomienda realizar una prueba de parche para identificar el nivel de máxima tolerancia de su piel al impulso luminoso. Para obtener instrucciones sobre cómo parchear las pruebas, consulte la sección "Análisis antes de su uso".

DURANTE EL TRATAMIENTO





No tratar la misma zona de la piel más de una vez por sesión. No superponga los impulsos!

- Si se produce la formación de ampollas en la piel, o si su piel se quema, deje de usar el dispositivo inmediatamente.
- Asegúrese siempre de que los puntos de la superficie de tratamiento hacia la piel, se encuentran en pleno contacto con ella.
- Retire la superficie de tratamiento (11) de la piel, si la piel ó la superficie de tratamiento se tornan excesivamente calientes.

INSTALACIÓN

1) Montaje de la lámpara



Prestar atención a la dirección de inserción de la lámpara. Detrás de la lámpara hay 3 patillas de plástico (A, C, D) y una placa electrónica (B). Durante la instalación de la lámpara, hay que tener cuidado para que coincidan estos elementos con sus alojamientos en la máquina de ataque. La instalación y el retiro de la lámpara no necesitan ningún equipo y se hace a mano con la máquina apagada y desconectada de la toma de corriente eléctrica. Nótense bien Las lámparas se desmontan tirando hacia fuera de un lado como se muestra en el dibujo de la derecha. NO extraiga la lámpara tirando horizontalmente, ya que sería más difícil y con riesgo de dañar los ganchos de plástico.



2) Enchufe el cable de alimentación (6) en la toma de corriente (3)



TIPOS DE TRATAMIENTO



En base al tipo de lámpara montado, el aparato selecciona automáticamente la modalidad justa de funcionamiento

- **HR** para los métodos de depilación (depilación)
- **SC** para el modo de fotorrejuvenecimiento (Cuidado de la piel)
- **RA** para el modo de acné (eliminar el acné)

1) MODALIDAD HR - DEPILACIÓN

Al colocar la lámpara HR (color amarillo filtro óptico), D Light 360 se dispara automáticamente en el modo de eliminación del vello y en la pantalla aparece HR. En el modo HR, se puede elegir entre 5 niveles de potencia y se puede operar con solo flash ó desplazamiento. La longitud de onda de esta lámpara es entre 510 nm ~ 1200 nm y es específica para golpear los folículos pilosos.

2) MODALIDAD SC - FOTORREJUVENECIMIENTO (SR)

Al colocar la lámpara SR (filtro óptico de color naranja), D Light 360 se activa automáticamente en el modo de rejuvenecimiento y SC aparece en la pantalla. En el modo SR se puede elegir entre 5 niveles de potencia y se debe operar sólo flash ó desplazamiento. La longitud de onda de esta lámpara es de 560 nm y es específico para tratar imperfecciones como manchas de la edad de color café con leche, líneas finas pequeñas de colores gris / apagado, estimulando la producción de nuevo colágeno, dando volumen a la piel, mejorando la textura y el tono general.

3) MODALIDAD RA - ACNE (AC)

Al colocar la lámpara CA (filtro óptico de color rojo), D Light 360 se activa automáticamente en el acné y en la pantalla aparecerá RA. En el modo de CA, se puede elegir entre 5 niveles de potencia y se debe operar sólo flash ó desplazamiento. La longitud de onda específica de esta lámpara es de 430 nm, que mata a las bacterias que causan el acné, y el calor de la luz pulsada seca el folículo acelerando la curación.

PREPARACIÓN PARA EL TRATAMIENTO

Antes de iniciar el tratamiento, la piel debe estar limpia y sin maquillaje. El pelo debe ser afeitado con una hoja de afeitar o con una cortadora de cabello. Mejor utilizar la maquinilla, ya que permite obtener de forma inmediata la longitud óptima de 1 mm maximizando la absorción de la luz pulsada (en el tratamiento de depilación). También el uso de la maquinilla evitará cualquier irritación de la piel que puede ser causada por la cuchilla.

Dado que la luz pulsada es absorbida por los colores oscuros, se deben proteger las pequeñas marcas de nacimiento, lunares oscuros y tatuajes de la piel, cubriéndolos con un lápiz blanco para maquillaje, o con un producto específico tal como D Patch Light Pro.



NO utilice la luz pulsada sobre manchas de gran tamaño o de forma irregular! En presencia de manchas sospechosas, antes de iniciar los tratamientos pidan consejo a su dermatólogo.



NO utilice el dispositivo en un cutis naturalmente oscuro ó piel bronceada!



NO utilizar la luz pulsada sobre venas varicosas y en áreas con cualquier tipo de lesión de piel.

SELECCIONAR LA POTENCIA DE TRATAMIENTO

Siempre es aconsejable comenzar desde abajo y subir gradualmente hasta encontrar el nivel de intensidad correcta de energía de acuerdo a la tolerancia propia. El nivel de potencia se selecciona pulsando varias veces el botón de encendido (9) después de que se haya iniciado la máquina.

El aumento de la potencia, aumenta la eficacia, pero también el riesgo de efectos secundarios.



Se si formano veschie sulla pelle, o se la pelle brucia, SMETTERE IMMEDIATAMENTE di usare l'apparecchio.

TRATAMIENTO DE DEPILACIÓN



El tratamiento de depilación con D Light 360 es adecuado para todas las áreas del cuerpo que tienen pelo, excepto el cuero cabelludo, la barba masculina, cejas, área genital y perianal. Cualquier lunar, marca de nacimiento o tatuaje presente en la zona a tratar, debe ser cubierto antes de comenzar el tratamiento. Para protegerlos, se puede utilizar un lápiz de maquillaje blanco muy opaco o un producto específico como D Light Patch Pro. Antes de iniciar el tratamiento se recomienda el uso de gafas de protección láser y luz pulsada certificadas, o se pueden cerrar los ojos cuando se emite el flash. Cuando esté listo, delímita el área a tratar (también puede ayudar trazar una cuadrícula con un lápiz de maquillaje blanco) y seleccione el nivel de potencia más adecuada para el tipo de piel.

La primera vez siempre es recomendable comenzar desde el nivel más bajo de energía y aumentar gradualmente de acuerdo con su tolerancia. Si no experimenta molestias, se puede utilizar el aparato a la máxima potencia. La potencia máxima en el tratamiento es más eficaz, pero el flash tardará más tiempo en cargar. Se puede elegir entre dos modos de funcionamiento: sólo flash ó desplazamiento. Usando modalidad sólo flash, un flash cada vez que se pulsa el botón (2). El modo de desplazamiento se activa manteniendo pulsado durante 3 segundos el botón Flash (2) después de lo cual, la máquina parpadeará repetidamente cada vez que la ventana del flash entre en contacto con la piel; para desactivar el modo de desplazamiento, basta con pulsar una vez el botón del flash (2) y la unidad continúa trabajando en el modo de flash.

Cuando la ventana del flash está en buen contacto con la piel y la máquina está lista para el flash, la pantalla comienza a parpadear. Se recomienda irradiar 1, máximo 2 veces al área de tratamiento y luego pasar a la siguiente zona.

CICLOS DE TRATAMIENTO DEPILACIÓN

Durante los primeros 3 meses, es aconsejable proceder con el tratamiento una vez a la semana o cada dos semanas si la misma área está con tratamientos de fotorrejuvenecimiento o acné. Es importante pasar al menos una semana entre unos tratamientos y otros. Después del primer ciclo de 3 meses, la piel debe estar sin pelo, en consecuencia, proceden sólo sesiones de mantenimiento cuando los pelos comienzan a reaparecer (generalmente una sesión cada 2 ó 3 meses, dependiendo de las tasas de crecimiento individual).

TRATAMIENTO DE FOTORREJUVENECIMIENTO



Las áreas típicas de tratamiento de fotorrejuvenecimiento con D Light 360 son la cara, escote y dorso de las manos. Con el tratamiento de fotorrejuvenecimiento (SR) será capaz de aliviar los primeros signos de envejecimiento al estimular la producción de nuevo colágeno, que renueva y da volumen a la piel, mejorando la textura general y revitalizando el cutis en caso de que esté presente un tono grisáceo o lavado.

Cualquier lunar, marca de nacimiento o tatuaje presente en la zona a tratar, debe ser cubierto antes de comenzar el tratamiento. Para protegerlos, se puede utilizar un lápiz de maquillaje blanco muy opaco o un producto específico como D Light Patch Pro. Antes de iniciar el tratamiento se recomienda usar gafas de protección láser y luz pulsada certificadas, ó puede cerrar los ojos cuando se emite el flash. Cuando esté listo, delímita el área a tratar y elija el nivel de potencia más adecuada al tipo de piel propio.

Se puede elegir entre dos modos de funcionamiento: sólo flash ó desplazamiento. Usando modalidad sólo flash, un flash cada vez que se pulsa el botón (2). El modo de desplazamiento se activa manteniendo pulsado durante 3 segundos el botón Flash (2) después de lo cual, la máquina parpadeará repetidamente cada vez que la ventana del flash entre en contacto con la piel; para desactivar el modo de desplazamiento, basta con pulsar una vez el botón del flash (2) y la unidad continúa trabajando en el modo de flash.

Cuando la ventana del flash está en buen contacto con la piel y la máquina está lista para el flash, la pantalla comienza a parpadear. Se recomienda irradiar 1, máximo 2 veces al área de tratamiento y luego pasar a la siguiente zona.

CICLOS DE TRATAMIENTO FOTORREJUVENECIMIENTO

Se recomienda un tratamiento una vez a la semana hasta que se logren los resultados deseados. Si la misma zona también está con tratamientos de depilación ó acné, es importante alternar los mismos. Una vez que alcancen los resultados deseados pueden suspender los tratamientos semanales y hacer tratamientos de mantenimiento de acuerdo a las necesidades individuales.

TRATAMIENTO ACNÉ



Se puede utilizar el tratamiento Acné D Light 360 en todas las áreas del cuerpo afectadas, con especial cuidado de usar gafas protectoras en las zonas cercanas a los ojos. La lámpara funciona en el acné con una longitud de onda específica para matar la bacteria que causa el acné (*Propionibacterium acnes*) y también calentando con la luz pulsada, secando el fórumulo y acelerando su curación, cerrando los poros e impidiendo la nueva aparición del problema.

Cualquier lunar, marca de nacimiento o tatuaje presente en la zona a tratar, debe ser cubierto antes de comenzar el tratamiento. Para protegerlos, se puede utilizar un lápiz de maquillaje blanco muy opaco o un producto específico como D Light Patch Pro. Antes de iniciar el tratamiento se recomienda usar gafas de protección láser y luz pulsada certificadas, ó puede cerrar los ojos cuando se emite el flash. Cuando esté listo, delímita el área a tratar y elija el nivel de potencia más adecuada al tipo de piel propio.

Se puede elegir entre dos modos de funcionamiento: sólo flash ó desplazamiento. Usando modalidad sólo flash, un flash cada vez que se pulsa el botón (2). El modo de desplazamiento se activa manteniendo pulsado durante 3 segundos el botón Flash (2) después de lo cuál, la máquina parpadeará repetidamente cada vez que la ventana del flash entre en contacto con la piel; para desactivar el modo de desplazamiento, basta con pulsar una vez el botón del flash (2) y la unidad continúa trabajando en el modo de flash.

Cuando la ventana del flash está en buen contacto con la piel y la máquina está lista para el flash, la pantalla comienza a parpadear. Se recomienda irradiar 1, máximo 2 veces al área de tratamiento y luego pasar a la siguiente zona.

CICLOS DE TRATAMIENTO ACNÉ

Se recomienda un tratamiento una vez a la semana hasta que se logren los resultados deseados. Si la misma zona también está con tratamientos de depilación ó fotorrejuvenecimiento es importante alternar los mismos. Una vez que alcancen los resultados deseados pueden suspender los tratamientos semanales y hacer tratamientos de mantenimiento de acuerdo a las necesidades individuales.

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO



Después del tratamiento, no exponga su piel al sol y / o lámparas de bronceado. En caso de exposición al sol mínimo dos semanas después del tratamiento proteger la piel tratada con una crema con protector solar FPS 30 mínimo

POSIBLES EFECTOS COLATERALES

Cuando se utiliza como se indica, los efectos secundarios y complicaciones asociadas con el uso del dispositivo son raros. Sin embargo, cada procedimiento cosmético, incluidos los destinados a uso doméstico, implica cierto riesgo. Por lo tanto, es importante entender y aceptar los riesgos y las complicaciones que pueden ocurrir con los sistemas de depilación con luz pulsada diseñados para uso doméstico.

EVENTO NEGATIVO	PROBABILIDAD DEL EVENTO	EFFECTO NEGATIVO	PROBABILIDAD DEL EFFECTO
múltiples impulsos acumulados uno sobre otro ó superposición en la misma porción de piel.	Mínimo	Ligera molestia en la piel	Mínimo
		Enrojecimiento de la piel	Mínimo
		Hipersensibilidad de la piel	Mínimo
		Heridas y quemaduras	Raro
		Cicatrices	Raro
		Cambio de pigmentación	Raro
		Enrojecimiento e hincha-zón excesivo	Raro
		Infección	Despreciable
		Hematomas	Despreciable

Ligeras molestias en la piel

A pesar de que los usos domésticos de tratamientos con luz pulsada son generalmente muy bien tolerados, la mayoría de los usuarios experimentan una ligera incomodidad durante el uso. Por lo general se describe como una sensación leve de calor u hormigueo en las áreas tratadas. Esta sensación se puede sentir durante la aplicación o durante unos minutos después de la aplicación. Cualquier sentimiento más allá de este mínimo de molestias no es normal y significa que tiene que dejar de usar, ya que su piel es incapaz de tolerar el tratamiento de depilación, o estableció el nivel de energía demasiado alto.

Enrojecimiento de la piel

La piel puede enrojecerse sobre todo en el arco de la boca. El enrojecimiento desaparece generalmente dentro de las 24 horas. Consulte a su médico si el enrojecimiento no desaparece en 2 o 3 días.

Aumento de la sensibilidad de la piel

La piel de la zona tratada se vuelve más sensible y puede secarse ó crear escamas.

Heridas de la piel y quemaduras

En muy raras ocasiones puede causar quemaduras o heridas después de la aplicación. Quemaduras o heridas pueden tardar un par de semanas para sanar, y, en casos muy raros, puede dejar una cicatriz permanente notable.

Cicatrices

Aunque es muy raro, se pueden producir cicatrices permanentes. En general, cuando se forman cicatrices tienen la forma de una lesión plana y piel blanca (hipotrófica). Sin embargo, la cicatriz puede ser muy grande y roja (hipertrófica) o grandes y se extienden más allá de los márgenes de la lesión en sí (queloídes). Pueden ser necesarios tratamientos estéticos posteriores para mejorar la apariencia de la cicatriz.

Cambios en la pigmentación

En algunos casos raros, existe el riesgo de una hiperpigmentación temporal (aumento de pigmento o coloración marrón) o hipopigmentación (blanqueamiento) en la zona de piel que rodea el pelo. El riesgo de cambios en la pigmentación de la piel es mayor para las personas con piel más oscura.

Enrojecimiento e inflamación excesiva

En algunos casos raros, la piel puede llegar a ser muy roja e hinchada. Esto es más común en las zonas sensibles del cuerpo. El enrojecimiento y la inflamación deben disminuir entre 2 y 7 días y deben ser tratados con la aplicación frecuente de hielo. Puede limpiar suavemente el área, pero evitar la exposición al sol.

Infección

La infección de la piel es muy poco frecuente, pero sigue siendo un posible riesgo después de una quemadura o herida causada por el dispositivo.

Hematomas

Muy rara vez el uso del dispositivo puede causar moratones azul-púrpura que puede durar de 5 a 10 días.

NOTA:

- Tratar la misma parte del cuerpo con más frecuencia de lo recomendado, no mejorará los resultados. Debido a los cambios hormonales y fisiológicos, los folículos pilosos latentes pueden llegar a ser activos. Por lo tanto, pueden ser necesarias sesiones de eliminación del vello de mantenimiento ocasionales.
- La reacción individual depende del tipo de cabello y por factores biológicos que pueden afectar el ciclo de crecimiento del cabello. Con el programa de eliminación del vello recomendado, algunas personas pueden reaccionar más rápidamente o más lentamente. El dispositivo no es eficaz en el pelo muy claro.
- El dispositivo no es eficaz en el pelo natural de color blanco, gris, rubio claro y rojo (véase la escala de colores en el envase). Si el vello de su cuerpo son uno de estos colores, la máquina no será eficaz.

PROFUNDIZANDO ANTES DE USAR

NIVEL DE ENERGÍA

El dispositivo se puede ajustar a 5 niveles de potencia, de 1 (más bajo) a 5 (la más alta), representado por cinco triángulos dispuestos en forma de abanico en la pantalla (1). Se incrementa la potencia y disminuye presionando repetidamente el botón de encendido (9)



El aumento de la potencia del tratamiento, aumenta la eficacia, pero también los posibles efectos secundarios. Primero debe hacer una prueba de parche para encontrar la potencia adecuada dependiendo de la tolerancia propia.

NUMERO DE DISPAROS DISPONIBLES

El contador lee en tiempo real el número de disparos disponibles de la lámpara insertada. El recuento de los disparos se almacena en un chip interno de la lámpara. Por el montaje y desmontaje de la lámpara, el recuento no se pierde, y se inicia en el punto en que se dejó. Cada lámpara tiene su propia cuenta, cuando el contador llega a 0 es necesario sustituir la lámpara.



MENSAJE DE ERROR

Cuando en el contador, en lugar del número de disparos disponibles aparece el mensaje "Error" significa que la máquina no puede detectar la lámpara insertada. El problema puede producirse si la lámpara no se ha insertado correctamente o se desmonta mientras la máquina está funcionando. Si la lámpara se ha insertado correctamente y el mensaje persiste, está dañada y debe ser reemplazada.



CÓMO EJECUTAR LA PRUEBA DEL PARCHE

Debido a que el tono de la piel varía de una zona a otra, es apropiado para realizar un parche de prueba para cada zona del cuerpo a tratar.

En primer lugar comprobar la tonalidad de su piel comparándolo con los tonos de la escala de esta piel en el envase y en el manual de instrucciones.

- Identificar una pequeña zona a tratar.
- Afitar la zona de tratamiento
- Después de establecer la potencia más baja a la pieza de mano, emita el primer impulso. Si no siente ningún tipo de molestia, aumentar la potencia a un nivel superior, mueva la palanca a la porción de la piel adyacente y emitir un nuevo flash.

Aumentar el nivel de potencia en cada trozo de piel de al lado hasta que llegue al nivel máximo tolerable por el tipo de piel. Durante el tratamiento, es posible (y normal) sentir una sensación de ardor en la piel. Si en cambio, es una sensación de incomodidad, significa que el nivel de potencia máxima admitida es la anterior.

- Después de 24 horas de verificación del área: si persiste el "arrosamiento" indica que el nivel de potencia máxima tolerada por la piel es el anterior. Aunque es extremadamente raro, si durara la hipersensibilidad durante más de 24 horas, debe consultar a un médico.

ADVERTENCIA: la potencia de salida influye directamente en el resultado, pero por el principio de tratamiento térmico, no debe exceder el umbral máximo que su piel puede tolerar. Este umbral es normalmente alto para las pieles claras y bajo para pieles oscuras, ya que, la presencia de melanina que oscurece la piel, aumenta la producción de calor. No exceda el umbral máximo que su piel puede tolerar sin ningún tipo de molestia.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

Se recomienda limpiar la ventana del flash, después de cada sesión:

- Apague el dispositivo manteniendo pulsado el botón de encendido (9) y desconecte el enchufe de alimentación (6)
- Limpiar suavemente el área de flash de la máquina (11), con un paño limpio y seco. Para la limpieza adecuada del flash, se recomienda utilizar el detergente Kera Flux de luce-pulsata.net
- Almacenarlo en un lugar fresco y seco, lejos del calor y el agua.
- Cuando se agota la lámpara, el contador llegua a cero

NOTA:

Si aparecen manchas grandes dentro de la zona de tratamiento (11) o si está rajada o rota, no utilice el aparato y póngase en contacto con el Centro de Servicio D Light. Después de reemplazar la lámpara, ajustar el nivel de energía a una más baja que la utilizada normalmente. En la siguiente sesión, una vez más elevar el nivel de energía si no se siente una molestia anormal durante o despues del tratamiento.



Nunca sumerja la unidad o cualquiera de sus partes en el agua!

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA	CONTROL/SOLUCIÓN
La máquina no arranca	Conectar bien la toma de alimentación Contactar con nuestra asistencia al cliente
El sensor de contacto no detecta la piel	Sustituir la lámpara Contactar con nuestra asistencia a cliente
El aparato no emite impulsos	Compruebe si la pantalla parpadea al entrar en contacto con la piel Sustituir la lámpara Contactar con nuestra asistencia al cliente
Los botones de la máquina no son sensibles a la presión	Contactar con nuestra asistencia al cliente
En la pantalla de estado aparece el mensaje "error"	Desinstale y reinstale la lámpara Sustituir la lámpara Contactar con nuestra asistencia al cliente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de lámpara	HR - SR - AC
Longitud de onda	HR510nm~1200nm - SR560nm - AC430nm
Área spot	4.5cm ²
Densidad de Energía	4 ~ 6J/cm ²
Número de impulsos	300.000 HR / 300.000 SR / 300.000 AC
Niveles de energía	1 ~ 5
Alimentación	AC100V-240V,50Hz/60Hz
Potencia nominal de entrada	36W
Peso neto	300g
Tamaño del equipo	17 x 4 x 8 cm
Tamaño del paquete	18 x 18 x 10 cm

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

- Temperatura ambiente de funcionamiento: 10°C ~ 30°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10°C ~ 55°C
- Grado de humedad de funcionamiento: hasta 80% a 37°C
- Grado de humedad de almacenamiento: hasta 90% a 55°C
- Presión atmosférica de funcionamiento: 700-1060 hPa
- Altitud máxima de funcionamiento: hasta 3900 mt.
- No exponer el aparato a los rayos solares ni otro tipo de radiaciones



Si el dispositivo se ha almacenado en una habitación con temperatura demasiado fría y lleva días sin ser utilizado, tendrá que traerlo de nuevo a 15 °C o más antes de usarlo.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Esta garantía afecta a todos los derechos establecidos para el consumidor del Código del Consumidor (Decreto Legislativo N. 206/2005), así como en el art. 1519 bis y siguientes del Código Civil. SMA LTD con sede actual en la Vía Blanca 3-36.010 Carré (VI) garantiza el producto al comprador que, en condiciones normales el uso de dispositivos electrónicos producidos, ensamblados o distribuidos por SMA LTD "D Light" de la marca (Productos) están libres de defectos en materiales o mano de obra y se construyen de acuerdo con la normativa vigente; los mismos productos han sido ampliamente probados y sometidos a inspecciones estrictas de control de calidad. Esta es la única garantía válida; nadie está autorizado, con la excepción de SMA LTD, para extender o modificar los términos de la misma, y aún más para emitir otras garantías verbales o escritas. En todo caso, se excluye la sustitución del producto, así como la extensión de la garantía, como resultado de la falta de conformidad.

PERÍODO Y ÁREA DE COBERTURA DE LA GARANTÍA

Los Productos - entendidos como nuevos productos - están garantizados por un período de 2 años desde la fecha de compra, que se demuestra mediante la presentación de este certificado y el recibo, mientras que las compras por parte de la factura y el IVA están garantizadas por un período de 1 año a partir de la fecha de compra, de acuerdo con la ley. No se aceptan documentos de compra con modificaciones y / o adiciones. Una vez que se ha cumplido el período de garantía, el comprador deberá devolver el producto a SMA LTD. SMA LTD no se responsabiliza de la pérdida de la garantía y no será necesario emitir duplicados. Después de 2 años a partir de la fecha de compra, el producto ya no está en garantía y la asistencia será ofrecida por los Centros de Asistencia Técnica (D Light) autorizado por la SMA LTD que cobrará las tarifas aplicables al comprador. Cualquier forma de garantía expira en cualquier caso, después de tres años a partir de la eliminación del producto de la lista oficial de la SMA LTD. Las reparaciones efectuadas bajo garantía no darán lugar a extensiones o renovaciones de las mismas. Esta garantía es válida únicamente si el producto fue comprado en Europa y se conserva en el país donde fue comprado.

SERVICIOS EN GARANTÍA

Todos los servicios cubiertos por esta garantía están sujetos a la constatación de un defecto real del producto bajo esta garantía. Si el daño y / o defecto no está cubierto por esta garantía y / o forma parte de las exclusiones de la garantía, el comprador se le cobrarán todos los costos relacionados con la verificación, a la mano de obra, repuestos y el transporte del producto. La garantía será aplicable y será efectiva sólo con la presentación del producto a la D Light autorizada por SMA LTD o para la venta directa. El producto tendrá que ser reparado en uno de los centros D Light, autorizados por la SMA LTD. En ningún caso, el vendedor o el comprador del producto llevarán a cabo, directamente ó a través de terceros que no sean autorizados por D Light, reparaciones o sustitución del producto porque se considerará una infracción con la prohibición del producto en garantía. Será responsable el comprador de informar al fabricante o al vendedor directo de los defectos del producto y los costos de los servicios de reparación. En todos los casos la duración de la garantía. Los costes y riesgos de transporte hacia y desde los centros D Light mencionados serán a cargo del comprador. La intervención de los Centros autorizados D Light, la retirada del producto, su reparación y su sustitución se hará en plazos compatibles con el servicio que se está llevando a cabo excepto las reparaciones y / o sustituciones difíciles. Cualquier pieza defectuosa sustituida pasará a ser propiedad de SMA LTD.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

No está cubierta por la garantía cualquier pieza que presente defectos o daños debidos al transporte, negligencia o descuido en el uso, instalación incorrecta o malfuncionamiento por parte del comprador o por personal no autorizado, el uso indecoroso del producto o en cualquier caso distinto de aquél para el que fue construido el producto, es decir, debido a las circunstancias, sin embargo, no puede ser atribuible a defectos en la fabricación del producto. Permanecerán en todo caso excluidas las piezas de vidrio en garantía y todos los accesorios, si no se prueba que el defecto es de fabricación. También se excluyen de la garantía la declinación de asistencia técnica para la instalación y / o prueba del producto; las piezas sujetas a desgaste normal.

En cualquier caso, la garantía no cubre los productos con:
• número de serie ilegible, mutilado modificado o eliminado;
• defectos causados por cualquier uso no conforme con las instrucciones detalladas en el manual del usuario
• defectos causados por falso o fluctuante en la corriente eléctrica y / o el sistema eléctrico, el sistema de aire acondicionado, control de humedad u otras condiciones ambientales;
• defectos debidos a los daños causados por el uso de accesorios, productos o componentes relacionados que no forman parte del producto cubierto por esta garantía;
• daño y consiguiente mal funcionamiento por mal uso.

La garantía no cubre accesorios tales como cajas de cartón, cajas de transporte, etc

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Esta excluida la compensación por daños directos o indirectos de cualquier naturaleza a personas o cosas debido al uso incorrecto, o del uso del producto tras su suspensión. En particular, la SMA s.r.l. declina responsabilidad por cualquier daño que pueda surgir directa o indirectamente, a personas, animales o cosas, que resulte de la inobservancia de todas las instrucciones proporcionadas en el manual de uso del producto y se refiere, especialmente, a las advertencias relativas a la instalación, uso y mantenimiento del producto.

DIVULGACIÓN DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO DLGS-196/03

Los datos personales proporcionados por el comprador en el cupón del certificado de garantía emitido por el concesionario o en el formulario enviado a D Light autorizado serán procesados por SMA LTD con la ayuda de herramientas manuales y con el único propósito de disfrutar el Comprador esta garantía y para facilitar el funcionamiento del centro de D Light autorizada por SMA srl, así como con fines de gestión relacionados con las tareas económicas de SMA s.r.l. y para la estadística, la comercialización y la información comercial relativa a la actividad desarrollada por SMA LTD. Dichos datos podrán ser comunicados a otras empresas del SMA Group LTD para fines relacionados con la organización del servicio de garantía, soporte y mantenimiento. Para el posible ejercicio de los derechos previstos en el artículo. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, el comprador puede ponerse en contacto con SMA LTD - Vía Blanca 3, 36010 Carré (VI) - titular del tratamiento de datos. En cualquier caso, el comprador puede objecar inmediatamente al tratamiento de sus datos personales para fines de marketing y de información comercial escribiendo a sales@luce-pulsata.net

WARRANTY CERTIFICATE



This appliance has been submitted by the manufacturer to stringent testing according to international standards. We are therefore confident of its high quality. In the event that malfunctions occur, we invite you to contact the authorized service centers that will perform technical intervention with the use of original spare parts.

CLIENT DATA

Name and Surname

Street and number

CAP City Province

Country

Issued by:

SMA s.r.l.

Via Bianche 3
36010 Carrè (VI)
Italy

P.IVA 03547050249



Supporto clienti in Italiano
+39 0445 1740014



English customers support
+39 0445 1740014



Soporte al cliente Español
+34 9373 70490

CALENDAR OF TREATMENTS

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31					

CALENDAR OF TREATMENTS

CALENDAR OF TREATMENTS



MADE IN PRC